


COMMUTATORI

CHANGE-OVER SWITCHES



EXCLUSIVELY DISTRIBUTED BY:



L4 B3 MARVEX LEGACY HOMES
MARVEX DRIVE A.BONIFACIO, QUEZON CITY
PHONE NUMBERS: +632 3734453/3735336
EMAIL ADDRESS: montrelec@gmail.com
Website: www.montrelec.com.ph



Contactplasma S.R.L.

RICERCA TECNOLOGICA ELETTROMECCANICA ELETTROTECNICA BT-MT
L.V.-M.V. ELECTROMECHANICAL AND ELECTROTECHNICS TECHNOLOGICAL RESEARCH

GENERALITÀ

Gli apparecchi della serie CKS, CKF, CNQ, CNS, CNP, CNF, DKS, DKF, DNQ, DNS, DNP e DNF sono dei commutatori o deviatori a comando manuale che possono essere a 3-4-6-8 poli. Gli apparecchi della serie BPV e BPD sono by-pass a comando manuale che possono essere a 3-4 poli. Gli apparecchi della serie BPM, BMD, CMF, CKM, CMV, DMF, DKM, e DMV sono by-pass, commutatori e deviatori provvisti di dispositivo elettromeccanico per il comando a distanza.

Questi apparecchi permettono:

- la commutazione
- l'inversione della rete
- la commutazione sotto carico dei due circuiti
- il sezionamento di sicurezza

CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE

Questi apparecchi presentano le seguenti caratteristiche costruttive principali:

- dimensioni compatte (nelle versioni CKS, CKF, DKF e DKS)
- scatola isolante in massa poliestere autoestinguente e antiraccia
- contatti in rame elettrolitico argentato
- dispositivo di comando manuale alloggiato nella scatola isolante in posizione centrale del comando (nelle versioni CKS, CKF, DKS e DKF)
- tenuta termica e dinamica elevate
- possibilità di lucchettaggio con tre lucchetti
- adatti per ambienti inquinati e climi tropicali secondo Norme IEC 60068-2 (serie)
- apparecchi quadripolari per l'interruzione omipolare delle fasi. il contatto neutro si chiude prima e si apre dopo le fasi
- nelle versioni motorizzate, in caso di mancanza della tensione ausiliaria, la possibilità di continuare la manovra con il dispositivo manuale

Norme di riferimento

i commutatori, i deviatori ed i by-pass sono costruiti in conformità alle seguenti Norme:

- EN 60947-3
- CEI EN 60947-3
- NF EN 60947-3
- NBN EN 60947-3
- BS EN 60947-3

GENERAL

CKS, CKF, CNQ, CNS, CNP, CNF, DKS, DKF, DNQ, DNS, DNP and DNF are change-over switches / deviators having manual operation and they can be 3-4-6-8 pole pattern. BPV and BPD are manually operated by-pass switches and they can be 3-4 pole pattern. BPM, BMD, CMF, CKM, CMV, DMF, DKM, and DMV are by pass, change-over and deviator switches all provided with an electromechanical device for the remote control.

These equipment realize:

- the change-over
- the network inversion
- the on-load change over of the two circuits
- the safety isolation

MANUFACTURING DETAILS

The above pattern has the following main manufacturing characteristics:

- Reduced dimensions (CKS, CKF, DKF and DKS series)
- Insulating case made with self-extinguishing and antitrack polyester compound
- Silvered electrolytic copper contacts
- Manual operating device fitted in the insulating case in central position (CKS, CKF, DKS and DKF series)
- High thermal and dynamic performances
- Padlocking facility up to 3 padlocks
- Suitable for polluted and tropical environment as per IEC 60068-2 (series) Standards
- 4 pole pattern suitable for the breaking of all phases; the neutral contact makes before and breaks after the phase contacts.
- In the motor driven application in case of supply voltage failure or lack, possibility to complete the operation by manual handle.

Reference Standards

change-over switches, deviators and by-pass are designed manufactured and tested in compliance with the following standards:

- EN 60947-3
- CEI EN 60947-3
- NF EN 60947-3
- NBN EN 60947-3
- BS EN 60947-3


Nota A: contatti in serie
4 interruzioni per fase

Note A: contacts in series
4 breaking for phase




Nota B: contatti in parallelo.
doppia interruzione (in serie)

Note B: contacts in parallel
double breaking for phase (in series)




Nota C: contatti in serie con fusibili
4 interruzioni per fase

Note C: contacts in series with fuses
4 breaking for phase




Nota D⁽¹⁾: contatto singolo
doppia interruzione (in serie)

Note D⁽¹⁾: single contact
double breaking for phase (in series)





Nota D⁽²⁾: contatti in parallelo
doppia interruzione (in serie)

Note D⁽²⁾: contacts in parallel
double breaking for phase (in series)




Nota E: contatti in parallelo con fusibile
doppia interruzione (in serie)

Note E: contacts in parallel with fuses
double breaking for phase (in series)



COMMUTATORE CON RIDUTTORE INTEGRALE
CON INCORPORATO CIRCUITO ELETTRICO
CHANGE-OVER SWITCH WITH REDUCTION GEAR
INCORPORATING ELECTRICAL WIRINGS



COMMUTATORI - *CHANGE-OVER SWITCHES*

Monoblocco CKS - One-case CKS	pag 3	vedi nota D - see note D
Caratteristiche elettriche - Electrical features	pag 2	
Verticali CNQ (fino a 400A) - Vertical CNQ (up to 400A)	pag 8	vedi nota D - see note D
Caratteristiche elettriche - Electrical features	pag 7	
Verticali CNP - Vertical CNP	pag 10	vedi nota B - see note B
Caratteristiche elettriche - Electrical features	pag 9	
Monoblocco CKF con fusibili - One-case CKF with fuses	pag 24-25	vedi nota E - see note E
Caratteristiche elettriche - Electrical features	pag 23	
Orizzontali CNS - Horizontal CNS	pag 29-30	vedi nota A - see note A
Caratteristiche elettriche - Electrical features	pag 28	
Orizzontali CNP - Horizontal CNP	pag 32-33	vedi nota B - see note B
Caratteristiche elettriche - Electrical features	pag 31	
Orizzontali CNP (da 2500A a 7000A) - Horizontal CNP (from 2500A to 7000A)	pag 11-12	vedi nota B - see note B
Caratteristiche elettriche - Electrical features	pag 9	
Orizzontali CNF con fusibili - Horizontal CNF with fuses	pag 35-36	vedi nota C - see note C
Caratteristiche elettriche - Electrical features	pag 34	

DEVIATORI - *DEVIATORS*

Monoblocco DKS - One-case DKS	pag 3	vedi nota D - see note D
Caratteristiche elettriche - Electrical features	pag 2	
Verticali DNQ (fino a 400A) - Vertical DNQ (up to 400A)	pag 8	vedi nota D - see note D
Caratteristiche elettriche - Electrical features	pag 7	
Verticali DNP - Vertical DNP	pag 8	vedi nota B - see note B
Caratteristiche elettriche - Electrical features	pag 7	
Monoblocco DKF con fusibili - One-case DKF with fuses	pag 24-25	vedi nota E - see note E
Caratteristiche elettriche - Electrical features	pag 23	
Orizzontali DNS - Horizontal DNS	pag 29-30	vedi nota A - see note A
Caratteristiche elettriche - Electrical features	pag 28	
Orizzontali DNP - Horizontal DNP	pag 32-33	vedi nota B - see note B
Caratteristiche elettriche - Electrical features	pag 31	
Orizzontali DNP (da 2500A a 6300A) - Horizontal DNP (from 2500A to 6300A)	pag 11-12	vedi nota B - see note B
Caratteristiche elettriche - Electrical features	pag 9	
Orizzontali DNF con fusibili - Horizontal DNF with fuses	pag 35-36	vedi nota C - see note C
Caratteristiche elettriche - Electrical features	pag 34	

BY-PASS

By-Pass Commutatori BPV - By-Pass change-over switches BPV	pag 18-19	vedi nota B - see note B
Caratteristiche elettriche - Electrical features	pag 9	
By-Pass Deviatori BPD - By-Pass deviators BPD	pag 18-19	vedi nota B - see note B
Caratteristiche elettriche - Electrical features	pag 9	

MOTORIZZATI - *MOTOR DRIVEN*


Commutatore monoblocco CKM - One-case change-over switch CKM	pag 4-5-6	vedi nota D - see note D
Caratteristiche elettriche - Electrical features	pag 2	
Commutatore CMV - Change-over switch CMV	pag 13-14	vedi nota B - see note B
Caratteristiche elettriche - Electrical features	pag 9	
Commutatore CMV (da 2500A a 7000A) - Change-over switch CMV (from 2500A to 7000A)	pag 15-16-17	vedi nota B - see note B
Caratteristiche elettriche - Electrical features	pag 9	
By-Pass commutatore BPM - By-Pass change-over switch BPM	pag 20-21-22	vedi nota B - see note B
Caratteristiche elettriche - Electrical features	pag 9	
Commutatore monoblocco CMF con fusibili - One-case change-over switch CMF with fuses	pag 24-25	vedi nota E - see note E
Caratteristiche elettriche - Electrical features	pag 23	
Deviatore monoblocco DKM - One-case deviator DKM	pag 4-5-6	vedi nota D - see note D
Caratteristiche elettriche - Electrical features	pag 2	
Deviatore DMV - Deviator DMV	pag 13-14	vedi nota B - see note B
Caratteristiche elettriche - Electrical features	pag 9	
Deviatore DMV (da 2500A a 7000A) - Deviator DMV (from 2500A to 7000A)	pag 15-16-17	vedi nota B - see note B
Caratteristiche elettriche - Electrical features	pag 9	
By-pass deviatore BMD - By-pass deviator BMD	pag 20-21-22	vedi nota B - see note B
Caratteristiche elettriche - Electrical features	pag 9	
Deviatore monoblocco DMF con fusibili - One-case deviator DMF with fuses	pag 24-25	vedi nota E - see note E
Caratteristiche elettriche - Electrical features	pag 23	

ACCESSORI - *ACCESSORIES*

Maniglie Rinviat - Handles for door	pag 38-39
Maniglie Dirette - Direct Handles	pag 40-41
Accessori e dime di foratura per maniglie - Accessories and drilling template for handles	pag 42
Accessori - Accessories	pag 43-44-45

CORRENTE NOMINALE A T.A. MAX 40°C RATED THERMAL CURRENT AT 40°C MAX A.T.	I _{th}	in aria libera free air	A	125	160	200	250	400	630	800	1000	1250	1600
NUMERO DEI POLI - NUMBER OF POLES		----	----	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8
TENSIONE D'ISOLAMENTO - RATED VOLTAGE OF ISOLATION	U _i	c.a./a.c. c.c./d.c.	V	1000 600	1000 600	1000 600	1000 600	1000 600	1000 600	1000 600	1000 600	1000 600	1000 600
TENSIONE DI TENUTA AD IMPULSO - IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE		----	KV	8	8	8	8	8	8	12	12	12	12
CORRENTE D'IMPIEGO - OPERATIONAL CURRENT AC21 - AC22	I _e	690 V	A	125	160	200	250	400	630	800	1000	1250	1600
CORRENTE D'IMPIEGO - OPERATIONAL CURRENT AC23	I _e	500 V 690 V	A	125 63	160 80	200 100	250 125	400 160	630 200	800 250	1000 315	1250 400	1600 500
CORRENTE D'IMPIEGO - OPERATIONAL CURRENT DC21	I _e	500 V	A	125	160	200	250	400	630	800	1000	1250	1600
note (F) page 0													
CORRENTE D'IMPIEGO - OPERATIONAL CURRENT DC22	I _e	500 V	A	125	160	200	250	400	630	800	1000	1250	1600
note (F) page 0													
CORRENTE D'IMPIEGO - OPERATIONAL CURRENT DC23	I _e	500 V	A	100	125	150	200	250	400	630	800	1000	1000
note (F) page 0													
POTENZA REATTIVA - REACTIVE POWER note(1)		380 V	KVAR	55	70	80	100	150	250	300	375	450	550
CORRENTE DI BREVE DURATA - RATED SHORT-TIME WITHSTAND CURRENT I _{cw}		1 sec	KA	8	10	10	12,5	15	16	30	31,5	35	35
POTERE DI CHIUSURA IN C.T.O C.T.O - RATED SHORT-CIRCUIT MAKING CAPACITY I _{cm}		500 V	KA r.m.s. peak	14	20	20	25	30	32	63	66	73,5	73,5
DURATA MECCANICA - MECHANICAL ENDURANCE		operazioni - operations	n°	8000	8000	8000	8000	5000	5000	3000	3000	3000	3000
VITA ELETTRICA - ELECTRICAL LIFE		operazioni - operations	n°	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500
TEMPI DI COMMUTAZIONE I-O-II o II-O-I - CHANGE-OVER TIME I-O-II o II-O-I		----	(sec)	4	4	4	4	4	4	5	5	5	5
POTENZA DISSIPATA PER POLO - POWER LOSSES FOR POLE		----	W	1,6	2,6	4	4,7	11	25	22,5	34	53	65
PESO - WEIGHT CKS DKS 3 pole		----	Kg	4	4	4	7	7	7,5	11	15	19	19
PESO - WEIGHT CKS DKS 4 pole		----	Kg	4,5	4,5	4,5	7,8	7,8	8,3	17	18,5	20,5	20,5
PESO - WEIGHT CKS DKS 6 pole		----	Kg	8,1	8,1	8,1	14,2	14,2	15,2	22,4	30,4	38,4	38,4
PESO - WEIGHT CKS DKS 8 pole		----	Kg	9,1	9,1	9,1	15,8	15,8	16,8	34,4	37,4	41,4	41,4
PESO - WEIGHT CKM DKM 3 pole 24V dc note(2) and 220V-240V ac note(3)		----	Kg	5,8 (2) (3)	5,8 (2) (3)	6 (3) (3)	9,3 (2) (3)	10,5 (2) (3)	9,8 (2) (3)	11 (2) (3)	14,3 (2) (3)	15,5 (2) (3)	18,3 (2) (3)
PESO - WEIGHT CKM DKM 4 pole 24V dc note(2) and 220V-240V ac note(3)		----	Kg	6,3 (2) (3)	6,3 (2) (3)	6,5 (2) (3)	10,1 (2) (3)	11,3 (2) (3)	10,6 (2) (3)	11,8 (2) (3)	21,5 (2) (3)	21,8 (2) (3)	23 (2) (3)
PESO - WEIGHT CKM DKM 6 pole 24V dc note(2) and 220V-240V ac note(3)		----	Kg	9,9 (2) (3)	9,9 (2) (3)	10,1 (2) (3)	16,5 (2) (3)	17,7 (2) (3)	17,5 (2) (3)	25,7 (2) (3)	33,7 (2) (3)	34,9 (2) (3)	41,7 (2) (3)
PESO - WEIGHT CKM DKM 8 pole 24V dc note(2) and 220V-240V ac note(3)		----	Kg	10,9 (2) (3)	10,9 (2) (3)	11,1 (2) (3)	18,1 (2) (3)	19,3 (2) (3)	19,1 (2) (3)	20,3 (2) (3)	37,7 (2) (3)	38,9 (2) (3)	44,7 (2) (3)

note (1) a causa delle armoniche e delle tolleranze dei condensatori, i valori nominali devono essere ridotti del 33% - due to harmonics and tolerance of the capacitors, the rated values have been reduced by 33%





codici per ordini - ordering codes

CKS	125A	160A	200A	250A	400A	630A	800A	1000A	1250A	1600A
3 pole	ECKS01253000A	ECKS01603000A	ECKS02003000A	ECKS02503000A	ECKS04003000A	ECKS06303000A	ECKS08003000A	ECKS10003000A	ECKS12503000A	ECKS16003000A
4 pole	ECKS01254002A	ECKS01604002A	ECKS02004002A	ECKS02504002A	ECKS04004002A	ECKS06304002A	ECKS08004002A	ECKS10004002A	ECKS12504002A	ECKS16003000A
6 pole	ECKS01256000A	ECKS01606000A	ECKS02006000A	ECKS02506000A	ECKS04006000A	ECKS06306000A	ECKS08006000A	ECKS10006000A	ECKS12506000A	ECKS16003000A
8 pole	ECKS01258002A	ECKS01608002A	ECKS02008002A	ECKS02508002A	ECKS04008002A	ECKS06308002A	ECKS08008002A	ECKS10008002A	ECKS12508002A	ECKS16003000A




Per ordinare i Deviatori (II-I) sostituire la seconda lettera **C** del codice con la lettera **D**
Esempio: **ECKS01253000A** diventa **EDKS01253000A**
To order Deviators (II-I) replace the second letter C of code with letter D
Example: ECKS01253000A becomes EDKS01253000A
nota: per gli ordini in Italia sostituire con la J la E iniziale del codice prodotto

CKS 125A:1250A 3-4 pole
DKS 125A:1250A 3-4 pole



CKS 125A:1250A 6-8 pole
DKS 125A:1250A 6-8 pole

	A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	S	T	U	V	W	X	Y	Z	□	∅
	3-6 pole	4-8 pole																	3-4 pole	6-8 pole									
CKS - DKS 125A																													
CKS - DKS 160A	202	230	174	154	150	124	44	...	32,5	92	254	125	20	136	51,5	71,5	6,5	64	108	84	90	44	59	94	214	...	3	10	8,5
CKS - DKS 200A																													
CKS - DKS 250A													25					77	121	74							4		
CKS - DKS 400A	260	307	218	193	168	142	65	...	39,5	112,3	320	125	30	177	72	96	6,5	78	122	73	115	43	59	94	274	...	5	10	10,5
CKS - DKS 630A													35					79	123								6		
CKS - DKS 800A								...										86	137	88							8		
CKS - DKS 1000A																													
CKS - DKS 1250A	320,5	392	292	252	230	208	87	—	49	134		166	40	221	89	107	6,5	88	139	86	107	48	59	94	384	—	10	12	13
CKS - DKS 1600A								30																		352			



codici per ordini - ordering codes

da 220V a 240V corrente alternata 50/60 Hz
from 220V to 240V alternating current 50/60 Hz

CKM	125A	160A	200A	250A	400A	630A	800A	1000A	1250A	1600A
3 pole	ECKM01253000A	ECKM01603000A	ECKM02003000A	ECKM02503000A	ECKM04003000A	ECKM06303000A	ECKM08003000A	ECKM10003000A	ECKM12503000A	ECKM16003000A
4 pole	ECKM01254002A	ECKM01604002A	ECKM02004002A	ECKM02504002A	ECKM04004002A	ECKM06304002A	ECKM08004002A	ECKM10004002A	ECKM12504002A	ECKM16004002A
6 pole	ECKM01256000A	ECKM01606000A	ECKM02006000A	ECKM02506000A	ECKM04006000A	ECKM06306000A	ECKM08006000A	ECKM10006000A	ECKM12506000A	ECKM16006000A
8 pole	ECKM01258002A	ECKM01608002A	ECKM02008002A	ECKM02508002A	ECKM04008002A	ECKM06308002A	ECKM08008002A	ECKM10008002A	ECKM12508002A	ECKM16008002A



Per ordinare i Deviatori (II-I) sostituire la seconda lettera **C** del codice con la lettera **D**. Esempio: ECKM01253000A diventa EDKM01253000A
To order Deviators (II-I) replace the second letter **C** of code with letter **D**. Example: ECKM01253000A becomes EDKM01253000A
Per ordinare il 24V a corrente continua sostituire la lettera finale **A** del codice del prodotto (CKM o DKM 220V-240V) con la lettera **H**
Esempio ECKM01253000A diventa ECKM01253000H

To order 24V direct current replace the letter **A** of CKM or DKM 220V-240V ordering code with letter **H**
Example: ECKM01253000A becomes ECKM01253000H

Per altre esecuzioni contattare il nostro ufficio tecnico

Please contact our technical department for other executions

nota: per gli ordini in Italia sostituire con la J la E iniziale nel codice prodotto



completi di
scheda elettronica di controllo
complete with
electronic control card

codici per ordini - ordering codes

da 220V a 240V corrente alternata 50/60 Hz
from 220V to 240V alternating current 50/60 Hz

CKM _{IS}	125A	160A	200A	250A	400A	630A	800A	1000A	1250A	1600A
3 pole	ECKM01253000S	ECKM01603000S	ECKM02003000S	ECKM02503000S	ECKM04003000S	ECKM06303000S	ECKM08003000S	ECKM10003000S	ECKM12503000S	ECKM16003000S
4 pole	ECKM01254002S	ECKM01604002S	ECKM02004002S	ECKM02504002S	ECKM04004002S	ECKM06304002S	ECKM08004002S	ECKM10004002S	ECKM12504002S	ECKM16004002S
6 pole	ECKM01256000S	ECKM01606000S	ECKM02006000S	ECKM02506000S	ECKM04006000S	ECKM06306000S	ECKM08006000S	ECKM10006000S	ECKM12506000S	ECKM16006000S
8 pole	ECKM01258002S	ECKM01608002S	ECKM02008002S	ECKM02508002S	ECKM04008002S	ECKM06308002S	ECKM08008002S	ECKM10008002S	ECKM12508002S	ECKM16008002S

Per ordinare i Deviatori (II-I) sostituire la seconda lettera **C** del codice con la lettera **D**. Esempio: ECKM01253000S diventa EDKM01253000S
To order Deviators (II-I) replace the second letter **C** of code with letter **D**. Example: ECKM01253000S becomes EDKM01253000S
Per ordinare il 24V a corrente continua sostituire la lettera finale **S** del codice del prodotto (CKM o DKM 220V-240V) con la lettera **T**
Esempio ECKM01253000S diventa ECKM01253000T


To order 24V direct current replace the letter **S** of CKM or DKM 220V-240V ordering code with letter **T**
Example: ECKM01253000S becomes ECKM01253000T

Per altre esecuzioni contattare il nostro ufficio tecnico

Please contact our technical department for other executions

nota: per gli ordini in Italia sostituire con la J la E iniziale nel codice prodotto

per le tabelle dimensionali e i disegni vedi pag. 5-6
see page 5-6 for dimensional tables and drawings



SCHEDA ELETTRONICA - ELECTRONIC CARD

CARATTERISTICHE E VANTAGGI

i relé e il cablaggi non sono più necessari
protezione contro le anomalie
impossibilità di effettuare manovre elettriche in condizioni anomale
segnalazione delle anomalie
selettore con chiave manuale-elettrico
il cliente finale deve solo cablare la morsettiera

CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES

relays and relevant wiring are not necessary
protection against incorrect operations
the motor driven operations are prevented during abnormal conditions
abnormal conditions signalling through LED
the manual - automatic selector key is already included in the supply
the final costumer has only to wire the terminal block


ACCESSORI STANDARD

n° 3 LED di segnalazione posizioni (I-0-II)
n° 1 LED di segnalazione delle anomalie
n° 1 selettore con chiave manuale-elettrico
n° 2 morsetti per segnalazione a distanza

STANDARD ACCESSORIES


n° 3 position signalling (I-0-II) LEDs
n° 1 abnormal condition signalling LEDs (?)
n° 1 manual-automatic selector key
n° 2 available terminals for remote signalling

A	B	C
Morsettiera Terminal Block	Led di segnalazione signalling LEDs	Selettore con chiave comando manuale - elettrico manual-automatic key selector



CKM 125A:1250A 3-4 pole
DKM 125A:1250A 3-4 pole

	A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	X	Y	Z	□	∅	Ω
	3 pole	4 pole																									
CKM - DKM 125A																											
CKM - DKM 160A	196,5	230	174	154	150	123,5	44	—	32,5	92	—	125	20	136	51,5	71,5	6,5	64	149	134	85	214	—	3	10	8,5	73
CKM - DKM 200A																											
CKM - DKM 250A													25					78	158	163				4			
CKM - DKM 400A	260	307	220	190	168	142	65	—	39,5	112	325,5	125	30	177	72	96	6,5	79	159	162	80	279	—	5	10	10,5	76,5
CKM - DKM 630A													35					80	160	161				6			
CKM - DKM 800A																		82	177	146,5				8			
CKM - DKM 1000A	320	392	292	252	230	208	87	—	49	134	435	166	40	221	89	112	6,5	84	179	144,5	95	384	—	10	12	13	82
CKM - DKM 1250A								30															352				
CKM - DKM 1600A																											




CKM 125A:1250A 6-8 pole
DKM 125A:1250A 6-8 pole

	A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	X	Y	Z	□	∅	Ω
	6 pole	8 pole																									
CKM - DKM 125A																											
CKM - DKM 160A	196,5	230	174	154	150	123,5	44	—	32,5	92	—	125	20	136	51,5	71,5	6,5	64	268	140	45	214	—	3	10	8,5	85
CKM - DKM 200A																											
CKM - DKM 250A												25						78	282,5	160				4			
CKM - DKM 400A	260	307	220	190	168	142	65	—	39,5	112	325,5	125	30	177	72	96	6,5	79	283,5	159	44	274	—	5	10	10,5	76,5
CKM - DKM 630A												35						80	284,5	158				6			
CKM - DKM 800A																		82	320	160				8			
CKM - DKM 1000A	320	392	292	252	230	208	87	—	49	134	435	166	40	221	89	112	6,5	84	322	158	49	384	—	10	12	13	82
CKM - DKM 1250A							30															352					


CORRENTE NOMINALE A T.A. MAX 40C° RATED THERMAL CURRENT AT 40°C MAX A. I.	I _{th}	in aria libera free air	A	125	160	200	250	315	400
		in cassetta box	A	125	150	160	250	300	340
NUMERO DEI POLI - NUMBER OF POLES		----	----	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8
TENSIONE D'ISOLAMENTO - RATED VOLTAGE OF ISOLATION U _i		c.a./a.c. c.c./d.c.	V	1000 600	1000 600	1000 600	1000 600	1000 600	1000 600
TENSIONE DI TENUTA AD IMPULSO - IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE		----	KV	8	8	8	8	8	8
CORRENTE D'IMPIEGO - OPERATIONAL CURRENT AC23A	I _e	415 V		125/55	160/75	200/105	250/132	315/155	400/200
		500 V	A/KW	125/75	160/100	200/125	250/160	315/200	400/280
		690 V		125/90	160/140	200/175	250/220	315/275	400/375
CORRENTE D'IMPIEGO - OPERATIONAL CURRENT AC22A	I _e	1000 V	A	125	160	200	250	315	400
CORRENTE D'IMPIEGO - OPERATIONAL CURRENT DC23A	I _e	220 V		125	160	200	250	315	400
note (F)		440 V	A	125	160	200	250	315	400
		600 V		125	160	200	250	315	400
POTENZA REATTIVA - REACTIVE POWER	note (1)	380 V	KVAr	60	75	100	125	150	250
CORRENTE DI BREVE DURATA RATED SHORT-TIME WITHSTAND CURRENT	I _{cw}	1 sec	KA r.m.s.	8	10	10	12,5	15	18
POTERE DI CHIUSURA IN C.TO C.TO RATED SHORT-CIRCUIT MAKING CAPACITY	I _{cw}	690 V	KA peak	20	25	25	31	37	44
DURATA MECCANICA - MECHANICAL ENDURANCE		operazioni - operations	n°	8000	8000	8000	8000	8000	5000
VITA ELETTRICA - ELECTRICAL LIFE		operazioni - operations	n°	1000	1000	1000	1000	1000	1000
POTENZA DISSIPATA PER POLO - POWER LOSSES FOR POLE		----	W	3,1	5,1	8	8,2	13	20
PESO - WEIGHT CNS 3 pole - orizzontale - horizontal		----	Kg	6	6	6	10,1	10,5	10,5
PESO - WEIGHT CNS 4 pole - orizzontale - horizontal		----	Kg	6,8	6,8	6,8	11,3	11,9	11,9
PESO - WEIGHT CNQ 3 pole - verticale - vertical		----	Kg	5,9	5,9	5,9	9,9	10,3	10,3
PESO - WEIGHT CNQ 4 pole - verticale - vertical		----	Kg	6,7	6,7	6,7	11,1	11,7	11,7
PESO - WEIGHT DNS 3 pole - orizzontale - horizontal deviator		----	Kg	5,5	5,5	5,5	9,6	10	10
PESO - WEIGHT DNS 4 pole - orizzontale - horizontal deviator		----	Kg	6,3	6,3	6,3	10,8	11,4	11,4
PESO - WEIGHT DNQ 3 pole - verticale - vertical deviator		----	Kg	5,4	5,4	5,4	9,4	9,8	9,8
PESO - WEIGHT DNQ 4 pole - verticale - vertical deviator		----	Kg	6,2	6,2	6,2	10,6	11,2	11,2

note (1) a causa delle armoniche e delle tolleranze dei condensatori, i valori nominali devono essere ridotti del 33%
due to harmonics and tolerance of the capacitors, the rated values have been reduced by 33%



CNQ	125A	160A	200A	250A	400A
3 pole	ECNQ01253000V	ECNQ01603000V	ECNQ02003000V	ECNQ02503000V	ECNQ04003000V
4 pole	ECNQ01254002V	ECNQ01604002V	ECNQ02004002V	ECNQ02504002V	ECNQ04004002V

nota: per gli ordini in Italia sostituire con la J la E iniziale nel codice prodotto




	A	A	B	D	E	F	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	S	T	U	W	Z	Ø	*
	3 pole	4 pole																				
CNQ-DNQ 125A	181	222	270	244	13	44	32	8	82	20	98	51	122	6	...	220	57	29	125	3	8,5	5,5
CNQ-DNQ 160A																						
CNQ-DNQ 200A																						
CNQ-DNQ 250A	256	306	306	264	21	65	42	12	109	30	137	72	132	12	...	248	67	36	125	4	10,5	6,5
CNQ-DNQ 400A																						

caratteristiche tecniche-technical characteristics

CNP / DNP / CMV / DMV / BMD / BPD / BMD / BMD / BMD (da pagina 8 a pagina 20 - from page 8 to page 20)

CORRENTE NOMINALE A T.A. MAX 40C° RATED THERMAL CURRENT AT 40°C MAX A.T.																									
I _{th}	in aria libera free air	A	125	160	200	250	250	315	400	630	800	1000	1250	1600	1800	2000	2500	3150	4000	5000	6300	7000			
	in cassetta box	A	125	150	160	200	250	300	350	630	720	910	1250	1600	1600	1800	2200	2500	3400	4200	5500	6000			
NUMERO DEI POLI - NUMBER OF POLES																									
U _i	c.a./a.c. c.c./d.c.	V	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000		
	----	KV	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
TENSIONE DI TENUTA AD IMPULSO - IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE																									
I _e	500 V	A	125	160	200	250	250	315	400	630	800	1000	1250	1600	1800	2000	2500	3150	4000	5000	6300	7000			
I _e	500 V	A	125	160	200	250	250	315	400	630	800	1000	1250	1600	1600	1600	2000	2100	2200	2500	2600	2600			
I _e	500 V	A	125	160	200	250	250	315	400	630	630	800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
POTENZA REATTIVA - REACTIVE POWER note (1)																									
I _{cw}	380 V 1 sec	KVAR	60	75	100	125	125	150	200	280	300	320	400	500	-	-	-	-	-	-	-	-			
CORRENTE DI BREVE DURATA RATED SHORT-TIME WITHSTAND CURRENT																									
I _{cm}	500 V	KA r.m.s.	8	10	10	12,5	19	15	21	32	36	40	50	55	55	60	80	85	85	100	120	120			
POTERE DI CHIUSURA IN C.T.O C.T.O RATED SHORT-CIRCUIT MAKING CAPACITY																									
	peak	KA	20	25	25	31	40	37	45	67	76	84	105	121	121	132	176	187	187	200	200	200			
DURATA MECCANICA - MECHANICAL ENDURANCE																									
	operazioni operations	n°	8000	8000	8000	8000	8000	8000	8000	5000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	2000	2000	2000	2000	2000			
VITA ELETTRICA - ELECTRICAL LIFE																									
	operazioni operations	n°	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500	500			
TEMPI DI COMMUTAZIONE I-O-II o II-O-I CHANGE-OVER TIME I-O-II o II-O-I																									
	----	(sec)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
POTENZA DISSIPATA PER POLO - POWER LOSSES FOR POLE																									
	----	W	3,1	5,1	8	3,3	8,2	8,8	8,8	23	25	34	40	63	65	80	96	124	142	150	230	230			
PESO - WEIGHT CNP 3 pole vertical																									
	----	Kg	-	-	-	6,7	-	7,1	7,1	11,1	13,3	21,7	26,2	29,2	34,4	34,4	-	-	-	-	-	-			
PESO - WEIGHT CNP 4 pole vertical																									
	----	Kg	-	-	-	7,5	-	8,8	8,8	12,9	15,3	26	30,2	34,2	42,8	42,8	-	-	-	-	-	-			
PESO - WEIGHT CNP 3 pole horizontal																									
	----	Kg	-	-	-	6,8	-	7,1	7,1	11,1	13,5	23	26,7	28,7	36,7	36,7	93,5	93,5	94,7	169	169	169			
PESO - WEIGHT CNP 4 pole horizontal																									
	----	Kg	-	-	-	7,6	-	8,8	8,8	12,9	15,5	25	30,7	35,7	45,7	45,7	111,5	111,5	112,7	224	224	224			
PESO - WEIGHT DNP 3 pole vertical																									
	----	Kg	-	-	-	6,2	-	6,6	6,6	10,6	12,8	21	25,5	28,5	33,7	33,7	-	-	-	-	-	-			
PESO - WEIGHT DNP 4 pole vertical																									
	----	Kg	-	-	-	7	-	8,3	8,3	12,4	14,8	25,3	29,5	33,5	42,1	42,1	-	-	-	-	-	-			
PESO - WEIGHT DNP 3 pole horizontal																									
	----	Kg	-	-	-	6,4	-	6,6	6,6	10,6	13	22,3	26	28	36	36	-	-	-	-	-	-			
PESO - WEIGHT DNP 4 pole horizontal																									
	----	Kg	-	-	-	7,2	-	8,3	8,3	12,4	15	24,3	30	35	45	45	-	-	-	-	-	-			
PESO - WEIGHT CMV 3 pole motor driver c/o switches																									
	----	Kg	14,2	14,2	15,6	15,6	19,2	19,6	19,6	20,4	22,6	34,2	38,7	41,7	46,4	46,4	110,5	110,5	111,7	-	-	-			
PESO - WEIGHT CMV 4 pole motor driver c/o switches																									
	----	Kg	15	15	16,5	16,5	20,6	21	21	22	24,6	38,5	42,7	46,7	54	54	128,5	128,5	129,7	-	-	-			
PESO - WEIGHT DMV 3 pole motor driver deviator c/o switches																									
	----	Kg	13,2	13,2	15	15	18,8	19,2	19,2	20	22	33,2	37,7	40	43,4	43,4	120	120	122	-	-	-			
PESO - WEIGHT DMV 4 pole motor driver deviator c/o switches																									
	----	Kg	14	14	16	16	20	20,4	20,4	22	24	37,5	41,5	45	51	51	125	125	130	-	-	-			
PESO - WEIGHT BPV 3 pole by-pass																									
	----	Kg	5,9	5,9	5,9	9,7	-	10,3	10,3	16,3	19,6	28	38,7	42,7	51,9	51,9	-	-	-	-	-	-			
PESO - WEIGHT BPV 4 pole by-pass																									
	----	Kg	6,7	6,7	6,7	10,5	-	12,8	12,8	18,9	22,6	33,3	44,7	51,2	64,8	64,8	-	-	-	-	-	-			
PESO - WEIGHT BPD 3 pole by-pass deviator																									
	----	Kg	5,4	5,4	5,4	9,2	-	9,8	9,8	15,8	19,1	27,5	38	42	51,2	51,2	-	-	-	-	-	-			
PESO - WEIGHT BPD 4 pole by-pass deviator																									
	----	Kg	6,2	6,2	6,2	10	-	12,3	12,3	18,4	22,1	34,8	44	50,5	64,1	64,1	-	-	-	-	-	-			
PESO - WEIGHT BPM 3 pole motor by-pass																									
	----	Kg	14,2	14,2	14,2	18,6	-	22,8	22,8	25,6	28,9	40,5	51,2	55,2	63,9	63,9	-	-	-	-	-	-			
PESO - WEIGHT BPM 4 pole motor by-pass																									
	----	Kg	15	15	15	20,3	-	24,8	24,8	28	31,9	45,8	57,2	63,7	76	76	-	-	-	-	-	-			
PESO - WEIGHT BMD 3 pole motor by-pass deviator																									
	----	Kg	13,2	13,2	13,2	18	-	22,4	22,4	25,2	28,3	39,5	50,2	53,5	60,9	60,9	-	-	-	-	-	-			
PESO - WEIGHT BMD 4 pole motor by-pass deviator																									
	----	Kg	14	14	14	19,8	-	24,2	24,2	28	31,3	44,8	56	62	73	73	-	-	-	-	-	-			

note(1) a causa delle armoniche e delle tolleranze dei condensatori, i valori nominali devono essere ridotti del 33% - due to harmonics and tolerance of the capacitors, the rated values have been reduced by 33%





codici per ordini - ordering codes

CNP IV	250A	400A	630A	800A	1000A	1250A	1600A	1800A	2000A
3 pole	ECNP02503000V	ECNP04003000V	ECNP06303000V	ECNP08003000V	ECNP10003000V	ECNP12503000V	ECNP16003000V	ECNP18003000V	ECNP20003000V
4 pole	ECNP02504002V	ECNP04004002V	ECNP06304002V	ECNP08004002V	ECNP10004002V	ECNP12504002V	ECNP16004002V	ECNP18004002V	ECNP20004002V
6 pole	ECNP02506000V	ECNP04006000V	ECNP06306000V	ECNP08006000V	ECNP10006000V	ECNP12506000V	ECNP16006000V	ECNP18006000V	ECNP20006000V
8 pole	ECNP02508002V	ECNP04008002V	ECNP06308002V	ECNP08008002V	ECNP10008002V	ECNP12508002V	ECNP16008002V	ECNP18008002V	ECNP20008002V

Per ordinare i Deviatori (II-I) sostituire la seconda lettera **C** del codice con la lettera **D**. Esempio: ECNP01253000V diventa EDNP01253000V
To order Deviators (II-I) replace the second letter **C** of code with letter **D**. Example: ECNP01253000V becomes EDNP01253000V


nota: per gli ordini in Italia sostituire con la J la E iniziale nel codice prodotto

CNP 250A:2000A 3-4 pole
DNP 250A:2000A 3-4 pole



CNP 250A:2000A 6-8 pole
DNP 250A:2000A 6-8 pole

	A	A	B	D	E	F	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	S	S	T	U	W	W ₁	X	Z	*	Ø
	3-6 pole	4-8 pole														3-4 pole	6-8 pole								
CNP 250A	181	222	292	244	24	44	28	12	82	25	98	51	122	6	...	220	328	45	43	125	...	49	4	5,5	10,5
DNP 250A																				125		45	5		
CNP 400A																				125		45	5		
DNP 400A																				125		45	5		
CNP - DNP 630A	256	306	350	264	43	65	42	15	109	30	137	72	132	12	...	248	390	59	49	165	...	71	5	6,5	12,5
CNP - DNP 800A																						61	10		
CNP - DNP 1000A																						96	8		
CNP - DNP 1250A																						92	10		
CNP - DNP 1600A	325	378	525	379	73	87	49	20	130	40	174	92	189	18	30	256	465	77	55	...	330	80	16	6,5	12,5
CNP - DNP 1800A																						76	20		
CNP - DNP 2000A																						72	20		
CNP - DNP 2000A																						72	20		





codici per ordini - ordering codes

CNP ^{1H}	2500A	3150A	4000A	5000A	6300A	7000A
3 pole	ECNP25003000O	ECNP31503000O	ECNP40003000O	ECNP50003000O	ECNP63003000O	ECNP70003000O
4 pole	ECNP25004002O	ECNP31504002O	ECNP40004002O	ECNP50004002O	ECNP63004002O	ECNP70004002O

Per ordinare i Deviatori (II-I) sostituire la seconda lettera **C** del codice con la lettera **D**. Esempio: **ECNP012530000** diventa **EDNP012530000**
To order Deviators (II-I) replace the second letter **C** of code with letter **D**. Example: **ECNP012530000** becomes **EDNP012530000**

nota: per gli ordini in Italia sostituire con la J la E iniziale nel codice prodotto


CNP 2500A:4000A
3-4 pole
DNP 2500A:4000A
3-4 pole



	A	A	B	C	D	E	E	F	G	H	I	L	M	N	P	P	Q	R	S	T	U	V	ØX	ØY	Z
	3 pole	4 pole				3 pole	4 pole								3 pole	4 pole									
CNP-DNP 2500A	726	773	174	176	93	97	120	64	435	40	20	80	107	40	241	287	190	129	280	...	60	30	9	12,5	...
CNP-DNP 3150A																				145					...
CNP-DNP 4000A																				...					40

CNP 5000A:6300A
3-4 pole
DNP 5000A:6300A
3-4 pole

nota: le quote dimensionali sono sul disegno
note: overall dimensions indicated on the drawing



12



SCHEDA ELETTRONICA

- relè e cablaggi non sono più necessari
- protezioni contro anomalie
- il cliente deve solo cablare la morsettiera

ELECTRONIC CONTROL CARD

- relays and relevant wiring are not necessary
- protection against incorrect operations
- customer has only to wire terminal block

codici per ordini - ordering codes

da 220V a 240V corrente alternata
from 220V to 240V alternating current 50/60 Hz

CMV	125A	160A	200A	250A	315A	400A	630A	800A
3 pole	ECMV01253000V	ECMV01603000V	ECMV02003000V	ECMV02503000V	ECMV03153000V	ECMV04003000V	ECMV06303000V	ECMV08003000V
4 pole	ECMV01254002V	ECMV01604002V	ECMV02004002V	ECMV02504002V	ECMV03154002V	ECMV04004002V	ECMV06304002V	ECMV08004002V
6 pole	ECMV01256000V	ECMV01606000V	ECMV02006000V	ECMV02506000V	ECMV03156000V	ECMV04006000V	ECMV06306000V	ECMV08006000V
8 pole	ECMV01258002V	ECMV01608002V	ECMV02008002V	ECMV02508002V	ECMV03158002V	ECMV04008002V	ECMV06308002V	ECMV08008002V

CMV	1000A	1250A	1600A	1800A	2000A
3 pole	ECMV10003000V	ECMV12503000V	ECMV16003000V	ECMV18003000V	ECMV20003000V
4 pole	ECMV10004002V	ECMV12504002V	ECMV16004002V	ECMV18004002V	ECMV20004002V
6 pole	ECMV10006000V	ECMV12506000V	ECMV16006000V	ECMV18006000V	ECMV20006000V
8 pole	ECMV10008002V	ECMV12508002V	ECMV16008002V	ECMV18008002V	ECMV20008002V

i commutatori motorizzati CMV da 125A a 2000A sono forniti di serie con la scheda elettronica; i deviatori motorizzati DMV sono forniti privi di schede elettronica

motor driven change-over switches CMV from 125A to 2000A are complete with electronic control card; motor driven deviators DMV are supplied without electronic control card

Per ordinare i Deviatori (II-I) sostituire la seconda lettera **C** del codice con la lettera **D**. Esempio: **ECMV01253000V** diventa **EDMV01253000V**
To order Deviators (II-I) replace the second letter **C** of code with letter **D**. Example: **ECMV01253000V** becomes **EDMV01253000V**

Per ordinare il 24V a corrente continua sostituire la lettera finale **V** del codice del prodotto (CMV o DMV 220V-240V) con la lettera **H**
Esempio **ECMV01253000V** diventa **ECMV01253000H**


To order 24V direct current replace the letter **V** of CMV or DMV 220V-240V ordering code with letter **H**
Example: **ECMV01253000V** becomes **ECMV01253000H**

Per altre esecuzioni contattare il nostro ufficio tecnico

Please contact our technical department for other executions


nota: per gli ordini in Italia sostituire con la J la E iniziale nel codice prodotto

CMV 125A:800A 3-4 pole
DMV 125A:800A 3-4 pole




	A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z	Ø	*		
	3 pole	4 pole																							
CMV 125A	181	222	270	98	244	13	32	44	82	20	8	---	51	6	44	29	3	57	122	267	18	8,5	5,5		
CMV 160A																									
CMV 200A																									
CMV 250A																									
CMV 315A	256	306	306	137	264	21	42	65	109	30	12	---	72	12	44	32	4	67	132	311	18	10,5	6,5		
CMV 400A																									
CMV 630A			350			43										15	31	5						59	
CMV 800A																	26	10							
DMV 125A	181	222	270	98	244	13	32	44	82	20	8	10	51	6	44	29	3	57	122	267	18	8,5	5,5		
DMV 160A																									
DMV 200A																									
DMV 250A																									
DMV 315A	256	306	306	137	264	21	42	65	109	30	12	8	72	12	44	36	4	76	132	296	18	10,5	5,5		
DMV 400A																									
DMV 630A			350			43										15	49							5	10
DMV 800A																									

CMV 1000A:2000A 3-4 pole
DMV 1000A:2000A 3-4 pole



	A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	Z	Ø	*
	3 pole	4 pole																						
CMV 1000A	325	378	525	174	379	73	49	87	130	40	20	30	...	92,5	20	57	39	8						
CMV 1250A																	37	10						
CMV 1600A																	31	16						
CMV 1800A																	29	18						
CMV 2000A																	27	20						
DMV 1000A	325	378	525	174	379	73	49	87	130	40	20	30	32	92,5	20	57	39	8						
DMV 1250A																	37	10						
DMV 1600A																	31	16						
DMV 1800A																	29	18						
DMV 2000A																	27	20						



SCHEDA ELETTRONICA

- relè e cablaggi non sono più necessari
- protezioni contro anomalie
- il cliente deve solo cablare la morsettiera

ELECTRONIC CONTROL CARD

- relays and relevant wiring are not necessary
- protection against incorrect operations
- customer has only to wire terminal block

i commutatori motorizzati CMV da 2500A a 4000A sono forniti di serie con la scheda elettronica; i deviatori motorizzati DMV sono forniti privi di schede elettronica

motor driven change-over switches CMV from 2500A to 4000A are complete with electronic control card; motor driven deviators DMV are supplied without electronic control card

codici per ordini - **ordering codes**

CMV	2500A	3150A	4000A
3 pole	ECMV25003000O	ECMV31503000O	ECMV40003000O
4 pole	ECMV25004002O	ECMV31504002O	ECMV40004002O

Per ordinare i Deviatori (II-I) sostituire la seconda lettera **C** del codice con la lettera **D**. Esempio: **ECMV25003000O** diventa **EDMV25003000O**
To order Deviators (II-I) replace the second letter **C** of code with letter **D**. Example: **ECMV25003000O** becomes **EDMV25003000O**

Per ordinare il 24V a corrente continua sostituire la lettera finale **O** del codice del prodotto (CMV o DMV 220V-240V) con la lettera **H**
Esempio ECMV25003000**O** diventa ECMV25003000**H**

To order 24V direct current replace the letter **O** of CMV or DMV 220V-240V ordering code with letter **H**



Example: ECMV25003000**O** becomes ECMV25003000**H**

Per altre esecuzioni contattare il nostro ufficio tecnico

Please contact our technical department for other executions

nota: per gli ordini in Italia sostituire con la J la E iniziale nel codice prodotto

CMV 2500A:4000A 3-4 pole
DMV 2500A:4000A 3-4 pole



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	L	M	N	P	Q	R	S	T	U	V	Z	Ø	*
	3-4 pole												3-4 pole									
CMV-DMV 2500A	773	2	268	160	27 (DMV)	95	440	40	20	80	107	29	288	185	129	183	...	60	30	..	12,5	9
CMV-DMV 3150A																	319			40		
CMV-DMV 4000A																						

per le tabelle dimensionali e i disegni del CMV 5000A:7000A vedi pag. 16-17
see page 16-17 for dimensional tables and drawings of CMV 5000A:7000A

codici per ordini - **ordering codes**

CMV	5000A	6300A	7000A
3 pole	ECMV50003000O	ECMV63003000O	ECMV70003000O
4 pole	ECMV50004002O	ECMV63004002O	ECMV70004002O

SCHEDA ELETTRONICA

- relè e cablaggi non sono più necessari
- protezioni contro anomalie
- il cliente deve solo cablare la morsettiera

ELECTRONIC CONTROL CARD

- relays and relevant wiring are not necessary
- protection against incorrect operations
- customer has only to wire terminal block

i commutatori motorizzati CMV da 5000A a 6300A sono forniti di serie con la scheda elettronica; i deviatori motorizzati DMV sono forniti privi di schede elettronica

motor driven change-over switches CMV from 5000A to 6300A are complete with electronic control card; motor driven deviators DMV are supplied without electronic control card

Per ordinare i Deviatori (II-I) sostituire la seconda lettera **C** del codice con la lettera **D**. Esempio: **ECMV25003000O** diventa **EDMV25003000O**
To order Deviators (II-I) replace the second letter **C** of code with letter **D**. Example: **ECMV25003000O** becomes **EDMV25003000O**

Per ordinare il 24V a corrente continua sostituire la lettera finale **O** del codice del prodotto (CMV o DMV 220V-240V) con la lettera **H**.
Esempio ECMV25003000**O** diventa ECMV25003000**H**

To order 24V direct current replace the letter **O** of CMV or DMV 220V-240V ordering code with letter **H**

Example: ECMV250030000 becomes ECMV25003000H


Per altre esecuzioni contattare il nostro ufficio tecnico

Please contact our technical department for other executions


nota: per gli ordini in Italia sostituire con la J la E iniziale nel codice prodotto


nota: le quote dimensionali sono sul disegno

note: overall dimensions indicated on the drawing



CMV 7000 A 3-4 pole
DMV 7000 A 3-4 pole






codici per ordini - ordering codes

BPV	125A	160A	200A
3 pole	EBPV01253000V	EBPV01603000V	EBPV02003000V
4 pole	EBPV01254002V	EBPV01604002V	EBPV02004002V


Per ordinare i Deviatori By-Pass (II-I) sostituire la quarta lettera **V** del codice con la lettera **D**. Esempio: EBP**V**P01253000V diventa EBP**D**01253000V
To order Deviators By-Pass (II-I) replace the fourth letter **V** of code with letter **D**. Example: EBP**V**01253000V becomes EBP**D**01253000V

nota: per gli ordini in Italia sostituire con la J la E iniziale nel codice prodotto


BPV 125A:200A
3-4 pole



BPD 125A:200A
3-4 pole



	A	A	B	C	D	F	G	H	I	J	L	M	N	O	P	R	S	U	W	Z	Ø	*
	3 pole	4 pole																				
BPV-BPD 125A																						
BPV-BPD 160A	181	222	270	252	244	44	20	32	20	82	20	98	51	122	6	57	220	29	125	3	8,5	8,5
BPV-BPD 200A																						



codici per ordini - ordering codes



BPV	250A	400A	630A	800A	1000A	1250A	1600A	1800A	2000A
3 pole	EBPV02503000V	EBPV04003000V	EBPV06303000V	EBPV08003000V	EBPV10003000V	EBPV12503000V	EBPV16003000V	EBPV18003000V	EBPV20003000V
4 pole	EBPV02504002V	EBPV04004002V	EBPV06304002V	EBPV08004002V	EBPV10004002V	EBPV12504002V	EBPV16004002V	EBPV18004002V	EBPV20004002V

Per ordinare i Deviatori By-Pass (II-I) sostituire la quarta lettera **V** del codice con la lettera **D**. Esempio: EBP**V**P02503000V diventa EBP**D**02503000V



To order Deviators By-Pass (II-I) replace the fourth letter **V** of code with letter **D**. Example: EBP**V**02503000V becomes EBP**D**02503000V

nota: per gli ordini in Italia sostituire con la J la E iniziale nel codice prodotto

BPV 250A:2000A 3-4 pole



BPD 250A:2000A 3-4 pole



	A	A	B	D	E	F	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S	U	W	W ₁	Z	Ø	*
	3 pole	4 pole																					
BPV-BPD 250A	181	222	276	107	24	44	28	12	82	25	98	51	122	6	...	59	345	63	165	...	...	10,5	5,5
BPV-BPD 400A																							
BPV-BPD 630A	256	306	318	119	43	65	42	15	109	30	137	72	132	12	...	59	400	69	165	...	...	12,5	6,5
BPV-BPD 800A																							
BPV-BPD 1000A	325	378	463	176	73	87	49	20	130	40	174	92	189	18	30	77	421	58	165	...	8	12,5	7
BPV-BPD 1250A																	425	56	...	...	10		
BPV-BPD 1600A																	437	50	...	...	16		
BPV-BPD 1800A	325	378	463	176	73	87	49	20	130	40	174	92	189	18	30	77	441	48	...	330	16	12,5	7
BPV-BPD 2000A																	445	46	...	...	20		



SCHEDA ELETTRONICA

- relè e cablaggi non sono più necessari
- protezioni contro anomalie
- il cliente deve solo cablare la morsettiera

ELECTRONIC CONTROL CARD

- relays and relevant wiring are not necessary
- protection against incorrect operations
- customer has only to wire terminal block

i commutatori motorizzati By-Pass BPM da 125A a 200A sono forniti di serie con la scheda elettronica; i deviatori motorizzati By-Pass BMD sono forniti privi di schede elettronica

motor driven change-over switches By-Pass BPM from 125A to 200A are complete with electronic control card; motor driven deviators By-Pass BMD are supplied without electronic control card

codici per ordini - **ordering codes**

BPM	125A	160A	200A
3 pole	EBPM01253000V	EBPM01603000V	EBPM02003000V
4 pole	EBPM01254002V	EBPM01604002V	EBPM02004002V

Per ordinare i Deviatori by pass (II-I) sostituire la terza e quarta lettera **PM** del codice con le lettere **MD**. Esempio: EB**PM**01253000V diventa EB**MD**01253000V
To order By-Pass Deviators (II-I) replace the third and fourth letters **PM** of code with letters **MD**. Example: EB**PM**01253000V becomes EB**MD**01253000V

Per ordinare il 24V a corrente continua sostituire la lettera finale **V** del codice del prodotto (BPM o BMD 220V-240V) con la lettera **H**

Esempio EBPM01253000**V** diventa EBPM01253000**H**


To order 24V direct current replace the letter **V** of BPM or BMD 220V-240V ordering code with letter **H**

Example: EBPM01253000V becomes EBPM01253000H

Per altre esecuzioni contattare il nostro ufficio tecnico


Please contact our technical department for other executions

nota: per gli ordini in Italia sostituire con la J la E iniziale nel codice prodotto



BPM 125A:200A 3-4 pole
BMD 125A:200A 3-4 pole

	A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	M	N	O	P	Q	R	S	U	Z	Ø	*
	3 pole	4 pole																				
BPM 125A	181	222	270	252	244	...	44	20	32	20	82	98	51	122	6	44	57	283	29	3	8,5	5,5
BPM 160A																						
BPM 200A																						
BMD 125A	181	222	270	252	244	10	44	20	32	20	82	98	51	122	6	44	57	283	29	3	8,5	5,5
BMD 160A																						
BMD 200A																						



SCHEDA ELETTRONICA

- relè e cablaggi non sono più necessari
- protezioni contro anomalie
- il cliente deve solo cablare la morsettiera

ELECTRONIC CONTROL CARD

- relays and relevant wiring are not necessary
- protection against incorrect operations
- customer has only to wire terminal block

i commutatori motorizzati By-Pass BPM da 250A a 2000A sono forniti di serie con la scheda elettronica; i deviatori motorizzati By-Pass BMD sono forniti privi di schede elettronica

motor driven change-over switches By-Pass BPM from 250A to 2000A are complete with electronic control card; motor driven deviators By-Pass BMD are supplied without electronic control card

codici per ordini - **ordering codes**

BPM	250A	400A	630A	800A	1000A	1250A	1600A	1800A	2000A	
	3 pole	EBPM02503000V	EBPM04003000V	EBPM06303000V	EBPM08003000V	EBPM10003000V	EBPM12503000V	EBPM16003000V	EBPM18003000V	EBPM20003000V
	4 pole	EBPM02504002V	EBPM04004002V	EBPM06304002V	EBPM08004002V	EBPM10004002V	EBPM12504002V	EBPM16004002V	EBPM18004002V	EBPM20004002V

Per ordinare i Deviatori By-Pass (II-I) sostituire la terza e quarta lettera **PM** del codice con le lettere **MD**. Esempio: EB**PM**02503000V diventa EB**MD**02503000V
 To order By-Pass Deviators (II-I) replace the third and fourth letters **PM** of code with letters **MD**. Example: EB**PM**02503000V becomes EB**MD**02503000V
 Per ordinare il 24V a corrente continua sostituire la lettera finale **V** del codice del prodotto (BPM o BMD 220V-240V) con la lettera **H**

Esempio EBPM025O3000**V** diventa EBPM02503000**H**


To order 24V direct current replace the letter **V** of BPM or BMD 220V-240V ordering code with letter **H**

Example: EBPM02503000V becomes EBPM02503000H

Per altre esecuzioni contattare il nostro ufficio tecnico

Please contact our technical department for other executions

nota: per gli ordini in Italia sostituire con la J la E iniziale nel codice prodotto



BPM 250A:800A 3-4 pole
BMD 250A:800A 3-4 pole

	A	A	B	C	D	E	F	H	I	J	L	M	N	O	P	R	S	T	U	Z	Ø	*
	3 pole	4 pole																				
BPM 250A	181	222	301	44	294	7	44	32	12	82	25	98	30	147	6	59	453	...	43	4	10,5	6
BPM 400A																				5		
BPM 630A	256	306	351	44	330	21	65	42	15	109	30	137	50	165	12	59	453	...	49	5	12,5	8,5
BPM 800A																				10		
BMD 250A	181	222	301	44	294	7	44	32	12	82	25	98	30	147	6	59	438	7	43	4	10,5	6
BMD 400A																				5		
BMD 630A	256	306	351	44	330	21	65	42	15	109	30	137	50	165	12	59	438	7	49	5	12,5	8,5
BMD 800A																				10		

per le tabelle dimensionali e i disegni del BPM 1000A:2000A vedi pag. 22
see page 22 for dimensional tables and drawings of BPM 1000A:2000A



	A	A	B	C	D	E	F	H	I	J	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	Z	Ø	*
	3 pole	4 pole																					
BPM 1000A	325	378	498	57	449	49	87	49	20	130	40	174	60	225	18	30	77	523	...	55	8	12,5	8,5
BPM 1250A																					10		
BPM 1600A																					16		
BPM 1800A																					16		
BPM 2000A																					20		
BMD 1000A	325	378	498	57	449	49	87	49	20	130	40	174	60	225	18	30	77	508	25	55	8	12,5	8,5
BMD 1250A																					10		
BMD 1600A																					16		
BMD 1800A																					16		
BMD 2000A																					20		

caratteristiche tecniche - technical characteristics

CKF\CMF

TIPO (SERIE) - TYPE (SERIES)	--	IMF	IMF	IMF	IMF	IMF	IMF	IMF	IMF
I_{th} CORRENTE NOMINALE A T.A. MAX 40° RATED THERMAL CURRENT AT 40° MAX A.T.	in aria libera free air	A	125	160	250	400	630	800	1000
	in cassetta box	A	110	150	200	340	550	630	700
U_i TENSIONE D'ISOLAMENTO - RATED VOLTAGE OF ISOLATION	--	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
	c.a./a.c. c.c./d.c.	V	1000 660	1000 660	1000 660	1000 660	1000 660	1000 660	1000 660
TENSIONE DI TENUTA AD IMPULSO - IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE	--	kV	8	8	8	8	8	8	8
I_e CORRENTE D'IMPIEGO - OPERATIONAL CURRENT AC23A	415 V	160/75	250/132	400/200	630/355	800/400	1000/500	1250/600	1000/670
	500 V	160/100	250/160	400/280	630/425	800/560	1000/670	1250/710	1000/670
I_e CORRENTE D'IMPIEGO - OPERATIONAL CURRENT DC23A note (G) pag. 48	690 V	160/140	250/220	400/375	630/560	800/710	1000/710	1250/710	1000/710
	690 V 1000 V	A	125	160	250	400	630	800	1000
I_e CORRENTE D'IMPIEGO - OPERATIONAL CURRENT DC23A	220 V	160	250	400	630	800	1000	1250	1250
	440 V	160	250	400	630	800	1000	1250	1250
I_{cm} POTENZA REATTIVA - REACTIVE POWER note (1) POTERE DI CHIUSURA CONDIZIONATO DA FUSIBILE RATED SHORT-CIRCUIT MAKING CAPACITY	600 V	160	250	400	630	800	1000	1250	1250
	380 V	kVar	60	75	125	250	315	380	400
DURATA MECCANICA - MECHANICAL ENDURANCE	690 V	kA peak	100	100	100	100	100	100	100
	operazioni - operations	n°	8000	8000	8000	5000	5000	3000	3000
VITA ELETTRICA - ELECTRICAL LIFE	operazioni - operations	n°	1000	1000	1000	1000	500	500	500
TEMPI DI MANOVRA O-I - OPERATING TIME O-I	--	(sec)	3	3	3	3	3	3	3
FUSIBILI - FUSE TYPE	DIN 43620	00-0	00-0	00-0	1-2	1-2	3	4	4
	NFC 62210	22x58	--	--	--	--	--	--	--
POTENZA DISSIPATA PER POLO - POWER LOSSES FOR POLE	BS 88	A4	B1-B2	B1-B3	B1-B4	C1-C2	C3-D1	D1	D1
PESO - WEIGHT IMF 3 pole 24V dc note (2) and 220V-240V ac note (3)	--	W	4,8	6,6	12	28	41	64	100
PESO - WEIGHT IMF 3 pole 24V dc note (2) and 220V-240V ac note (3)	NFC 62210	Kg	5,6 ⁽²⁾ 5,8 ⁽³⁾	5,6 ⁽²⁾ 5,8 ⁽³⁾	--	--	--	--	--
PESO - WEIGHT IMF 3 pole 24V dc note (2) and 220V-240V ac note (3)	NFC 62210	Kg	6,6 ⁽²⁾ 6,8 ⁽³⁾	6,6 ⁽²⁾ 6,8 ⁽³⁾	--	--	--	--	--
PESO - WEIGHT IMF 4 pole 24V dc note (2) and 220V-240V ac note (3)	NFC 62210	Kg	6,2 ⁽²⁾ 6,4 ⁽³⁾	6,2 ⁽²⁾ 6,4 ⁽³⁾	--	--	--	--	--
PESO - WEIGHT IMF 4 pole 24V dc note (2) and 220V-240V ac note (3)	NFC 62210	Kg	7,2 ⁽²⁾ 7,4 ⁽³⁾	7,2 ⁽²⁾ 7,4 ⁽³⁾	--	--	--	--	--
PESO - WEIGHT IMF 3 pole 24V dc note (2) and 220V-240V ac note (3)	DIN 43620	Kg	5,7 ⁽²⁾ 5,9 ⁽³⁾	5,7 ⁽²⁾ 5,9 ⁽³⁾	9,1 ⁽²⁾ 10,3 ⁽³⁾	9,1 ⁽²⁾ 10,3 ⁽³⁾	12,6 ⁽²⁾ 13,8 ⁽³⁾	15,2 ⁽²⁾ 16,2 ⁽³⁾	21,3 ⁽²⁾ 22,5 ⁽³⁾
PESO - WEIGHT IMF 3 pole 24V dc note (2) and 220V-240V ac note (3)	DIN 43620	Kg	6,7 ⁽²⁾ 6,9 ⁽³⁾	6,7 ⁽²⁾ 6,9 ⁽³⁾	10,1 ⁽²⁾ 11,3 ⁽³⁾	10,1 ⁽²⁾ 11,3 ⁽³⁾	13,6 ⁽²⁾ 14,8 ⁽³⁾	16,2 ⁽²⁾ 17,2 ⁽³⁾	22,3 ⁽²⁾ 23,5 ⁽³⁾
PESO - WEIGHT IMF 4 pole 24V dc note (2) and 220V-240V ac note (3)	DIN 43620	Kg	6,3 ⁽²⁾ 6,5 ⁽³⁾	6,3 ⁽²⁾ 6,5 ⁽³⁾	10,1 ⁽²⁾ 11,3 ⁽³⁾	10,1 ⁽²⁾ 11,3 ⁽³⁾	19,1 ⁽²⁾ 20,3 ⁽³⁾	24,6 ⁽²⁾ 25,8 ⁽³⁾	33,3 ⁽²⁾ 34,5 ⁽³⁾
PESO - WEIGHT IMF 4 pole 24V dc note (2) and 220V-240V ac note (3)	DIN 43620	Kg	7,3 ⁽²⁾ 7,5 ⁽³⁾	7,3 ⁽²⁾ 7,5 ⁽³⁾	11,1 ⁽²⁾ 12,3 ⁽³⁾	11,1 ⁽²⁾ 12,3 ⁽³⁾	20,1 ⁽²⁾ 21,3 ⁽³⁾	25,6 ⁽²⁾ 26,8 ⁽³⁾	35,9 ⁽²⁾ 37,1 ⁽³⁾
PESO - WEIGHT IMF 3 pole 24V dc note (2) and 220V-240V ac note (3)	BS 88	Kg	5,8 ⁽²⁾ 6 ⁽³⁾	5,8 ⁽²⁾ 6 ⁽³⁾	9,4 ⁽²⁾ 10,6 ⁽³⁾	9,4 ⁽²⁾ 10,6 ⁽³⁾	14 ⁽²⁾ 15,2 ⁽³⁾	17,2 ⁽²⁾ 18,2 ⁽³⁾	23,3 ⁽²⁾ 24,5 ⁽³⁾
PESO - WEIGHT IMF 3 pole 24V dc note (2) and 220V-240V ac note (3)	BS 88	Kg	6,8 ⁽²⁾ 7 ⁽³⁾	6,8 ⁽²⁾ 7 ⁽³⁾	10,4 ⁽²⁾ 11,6 ⁽³⁾	10,4 ⁽²⁾ 11,6 ⁽³⁾	15 ⁽²⁾ 16,2 ⁽³⁾	18,2 ⁽²⁾ 19,2 ⁽³⁾	24,3 ⁽²⁾ 25,5 ⁽³⁾
PESO - WEIGHT IMF 4 pole 24V dc note (2) and 220V-240V ac note (3)	BS 88	Kg	6,3 ⁽²⁾ 6,4 ⁽³⁾	6,3 ⁽²⁾ 6,4 ⁽³⁾	10,3 ⁽²⁾ 11,5 ⁽³⁾	10,3 ⁽²⁾ 11,5 ⁽³⁾	20,5 ⁽²⁾ 22 ⁽³⁾	25,4 ⁽²⁾ 26,6 ⁽³⁾	36,7 ⁽²⁾ 37,9 ⁽³⁾
PESO - WEIGHT IMF 4 pole 24V dc note (2) and 220V-240V ac note (3)	BS 88	Kg	7,3 ⁽²⁾ 7,4 ⁽³⁾	7,3 ⁽²⁾ 7,4 ⁽³⁾	11,3 ⁽²⁾ 12,5 ⁽³⁾	11,3 ⁽²⁾ 12,5 ⁽³⁾	21,5 ⁽²⁾ 23 ⁽³⁾	26,4 ⁽²⁾ 27,6 ⁽³⁾	38,7 ⁽²⁾ 39,9 ⁽³⁾
note (1) a causa delle armoniche e delle tolleranze dei condensatori, i valori nominali devono essere ridotti del 33% - due to harmonics and tolerance of the capacitors, the rated values have been reduced by 33%									

fusibili esclusi dalla
fornitura
fuses out of supply





CKF (II-0-I)
COMMUTATORI
CHANGE-OVER SWITCHES

per fusibili Din
for Din fuses

codici per ordini - ordering codes

CKF	125A NH0	125A NH00	160A NH0	160A NH00	250A	400A	630A	800A	1000A	1250A
3 pole	ECKF01253010A	ECKF01253020A	ECKF01603010A	ECKF01603020A	ECKF02503030A	ECKF04003040A	ECKF06303050A	ECKF08003080A	ECKF10003080A	ECKF12503080A
4 pole	ECKF01254012A	ECKF01254022A	ECKS01604012A	ECKF01604022A	ECKF02504032A	ECKF04004042A	ECKF06304052A	ECKF08004082A	ECKF10004082A	ECKF12504082A



CMF (II-0-I)
COMMUTATORI MOTORIZZATI
MOTOR DRIVEN
CHANGE-OVER SWITCHES



per fusibili Din
for Din fuses

codici per ordini - ordering codes

da 220V a 240V corrente alternata
from 220V to 240V alternating current 50/60 Hz

CMF	125A NH0	125A NH00	160A NH0	160A NH00	250A	400A	630A	800A	1000A	1250A
3 pole	ECMF01253010A	ECMF01253020A	ECMF01603010A	ECMF01603020A	ECMF02503030A	ECMF04003040A	ECMF06303050A	ECMF08003080A	ECMF10003080A	ECMF12503080A
4 pole	ECMF01254012A	ECMF01254022A	ECMF01604012A	ECMF01604022A	ECMF02504032A	ECMF04004042A	ECMF06304052A	ECMF08004082A	ECMF10004082A	ECMF12504082A

completi di
scheda elettronica
di controllo
complete with
electronic control card



CMF_s (II-0-I)
COMMUTATORI MOTORIZZATI
MOTOR DRIVEN
CHANGE-OVER SWITCHES

per fusibili Din
for Din fuses

codici per ordini - ordering codes

da 220V a 240V corrente alternata
from 220V to 240V alternating current 50/60 Hz

CMF _s	125A NH0	125A NH00	160A NH0	160A NH00	250A	400A	630A	800A	1000A	1250A
3 pole	ECMF01253010S	ECMF01253020S	ECMF01603010S	ECMF01603020S	ECMF02503030S	ECMF04003040S	ECMF06303050S	ECMF08003080S	ECMF10003080S	ECMF12503080S
4 pole	ECMF01254012S	ECMF01254022S	ECMF01604012S	ECMF01604022S	ECMF02504032S	ECMF04004042S	ECMF06304052S	ECMF08004082S	ECMF10004082S	ECMF12504082S

Per ordinare i Deviatori (II-I) sostituire la seconda lettera **C** del codice con la lettera **D** - To order Deviators (II-I) replace the second letter **C** of code with letter **D**
 Esempio: (CKF) ECKF01253000A diventa EDKF01253000A
 Example: (CKF) ECKF01253000A becomes EDKF01253000A
 (CKM) ECMF01253000A diventa EDMF01253000A
 (CKM) ECMF01253000A becomes EDMF01253000A
 (CKM_s) ECMF01253000S diventa EDMF01253000S
 (CKM_s) ECMF01253000S becomes EDMF01253000S


Per ordinare il 24V a corrente continua sostituire la lettera finale **A** (CMF o DMF 220V-240V) con la lettera **H**, o la lettera finale **S** (CMF_s o DMF_s 220V-240V) con la lettera **T**. Esempio ECMF01253000A diventa ECMF01253000H oppure ECMF01253000S diventa ECMF01253000T

To order 24V direct current replace the letter **A** of CMF or DMF 220V-240V ordering code with letter **H** or replace the letter **S** of CMF_s or DMF_s 220V-240V ordering code with letter **T**. Example: ECMF01253000A becomes ECMF01253000H or ECMF01253000S becomes ECMF01253000T


Per altre esecuzioni contattare il nostro ufficio tecnico

Please contact our technical department for other executions


nota: per gli ordini in Italia sostituire con la J la E iniziale nel codice prodotto



		A	A	B ₁	B ₂	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	S	T	U	V	X	Z	□	Ø
		3 pole	4 pole																								
CKF	125A	202	230	174	—	154	172	1235	44	129	32,5	92	—	125	20	136	51,5	187	71,5	87	36	44	—	214	3	10	8,5
CKF	160A																										
CKF	250A														25										4		
CKF	315A	260	307	220	—	190	200	150	65	150	39,5	112	320	125	30	177	72	229	96	92	40	43	7,8	274	5	10	10,5
CKF	400A														30										5		
CKF	630A																				40				6		
CKF	800A			292	—																				8		
CKF	1000A	320	392			252	263	208	87	156	49	134	435	166	40	221	89	259	112	101					10	12	13
CKF	1250A			—	352																62	48	68	284			



		A	B ₁	B ₂	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	S	T	U	V	X	Z	□	Ø	Ω
		3-4 pole																									
CKF	125A	230	174	—	154	172	1235	44	167	32,5	92	—	125	20	136	51,5	225	71,5	125	81	85	—	214	3	10	8,5	8,5
CKF	160A																										
CKF	250A													25										4			
CKF	315A	307	220	—	190	200	150	65	185	39,5	112	320	125	30	177	72	264	96	125	85	80	7,8	274	5	10	10,5	10,5
CKF	400A													30										5			
CKF	630A																			85				6			
CKF	800A		292	—																				8			
CKF	1000A	392			252	263	208	87	206	49	134	435	166	40	221	89	309	112	150					10	12	13	13
CKF	1250A		—	352																107	93	68	384				





SCHEDA ELETTRONICA - ELECTRONIC CARD

CARATTERISTICHE E VANTAGGI	CHARACTERISTICS AND ADVANTAGES	ACCESSORI STANDARD	STANDARD ACCESSORIES
i relé e il cablaggi non sono più necessari	relays and relevant wiring are not necessary	n° 3 LED di segnalazione posizioni (I-0-II)	n° 3 position signalling (I-0-II) LEDs
protezione contro le anomalie	protection against incorrect operations	n° 1 LED di segnalazione delle anomalie	n° 1 abnormal condition signalling LEDs (?)
impossibilità di effettuare manovre elettriche in condizioni anomale	the motor driven operations are prevented during abnormal conditions	n° 1 selettore con chiave manuale-elettrico	n° 1 manual-automatic selector key
segnalazione delle anomalie	abnormal conditions signalling through LED	n° 2 morsetti per segnalazione a distanza	n° 2 available terminals for remote signalling
selettore con chiave manuale-elettrico	the manual - automatic selector key is already included in the supply		
il cliente finale deve solo cablare la morsettiera	the final costumer has only to wire the terminal block		



A	B	C
Morsettiera Terminal Block	Led di segnalazione signalling LEDs	Selettore con chiave comando manuale - elettrico manual-automatic key selector

COMMUTATORI ORIZZONTALI HORIZONTAL CHANGE-OVER SWITCHES



CORRENTE NOMINALE A T.A. MAX 40°C RATED THERMAL CURRENT AT 40°C MAX A. T.	I _{th}	in aria libera free air	A	63	100	125	160	200	250	315	400	630	800	1000
		in cassetta box	A	63	100	125	150	160	250	300	340	340	550	630
NUMERO DEI POLI - NUMBER OF POLES		----	----	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8
TENSIONE D'ISOLAMENTO - RATED VOLTAGE OF ISOLATION U _i	U _i	c.a./a.c. c.c./d.c.	V	1000 600	1000 600	1000 600	1000 600	1000 600	1000 600	1000 600	1000 600	1000 600	1000 600	1000 600
TENSIONE DI TENUTA AD IMPULSO - IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE		----	KV	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
CORRENTE D'IMPIEGO - OPERATIONAL CURRENT AC23A I _e	I _e	415 V	A/KW	63/35	100/45	125/55	160/75	200/105	250/132	315/155	400/200	630/355	800/400	1000/500
		500 V		63/40	100/65	125/75	160/100	200/125	250/160	315/200	400/280	630/425	800/560	1000/670
		690 V		63/50	100/80	125/90	160/140	200/175	250/220	315/275	400/375	630/475	800/710	1000/710
CORRENTE D'IMPIEGO - OPERATIONAL CURRENT AC22A I _e	I _e	1000 V	A	63	100	125	160	200	250	315	400	630	800	1000
CORRENTE D'IMPIEGO - OPERATIONAL CURRENT DC23A I _e note (F) page 0	I _e	220 V	A/KW	63	100	125	160	200	250	315	400	630	800	1000
		440 V		63	100	125	160	200	250	315	400	630	800	1000
		600 V		63	100	125	160	200	250	315	400	630	800	1000
POTENZA REATTIVA - REACTIVE POWER note (1)		380 V	KVAR	35	50	60	75	100	125	150	250	315	350	400
CORRENTE DI BREVE DURATA RATED SHORT-TIME WITHSTAND CURRENT	I _{cw}	1 sec	KA r.m.s.	4	5	8	10	10	12,5	15	18	20	25	40
POTERE DI CHIUSURA IN C.TO C.TO RATED SHORT-CIRCUIT MAKING CAPACITY	I _{cw}	690 V	KA peak	10	12	20	25	25	31	37	44	50	63	84
DURATA MECCANICA - MECHANICAL ENDURANCE		operazioni - operations	n°	10000	10000	8000	8000	8000	8000	8000	5000	5000	3000	3000
VITA ELETTRICA - ELECTRICAL LIFE		operazioni - operations	n°	1500	1500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500	500
POTENZA DISSIPATA PER POLO - POWER LOSSES FOR POLE		----	W	0,8	2	3,1	5,1	8	8,2	13	20	50	50	55
PESO - WEIGHT CNS 3 pole - orizzontale - horizontal		----	Kg	6	6	6	6	6	10,1	10,5	10,5	10,9	20,7	22,9
PESO - WEIGHT CNS 4 pole - orizzontale - horizontal		----	Kg	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	11,3	11,9	11,9	13,1	23,7	26,7
PESO - WEIGHT CNQ 3 pole - verticale - vertical		----	Kg	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	9,9	10,3	10,3	10,7	20,2	22,4
PESO - WEIGHT CNQ 4 pole - verticale - vertical		----	Kg	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	11,1	11,7	11,7	12,9	23,2	26,2
PESO - WEIGHT DNS 3 pole - orizzontale - horizontal deviator		----	Kg	5,5	5,5	5,5	5,5	5,5	9,6	10	10	10,4	20,2	22,4
PESO - WEIGHT DNS 4 pole - orizzontale - horizontal deviator		----	Kg	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	10,8	11,4	11,4	12,6	23,2	26,2
PESO - WEIGHT DNQ 3 pole - verticale - vertical deviator		----	Kg	5,4	5,4	5,4	5,4	5,4	9,4	9,8	9,8	10,2	19,7	21,9
PESO - WEIGHT DNQ 4 pole - verticale - vertical deviator		----	Kg	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	10,6	11,2	11,2	12,4	22,7	25,7

note (1) a causa delle armoniche e delle tolleranze dei condensatori, i valori nominali devono essere ridotti del 33% - due to harmonics and tolerance of the capacitors, the rated values have been reduced by 33%



con barrette e copribarrette
with bars and link bar covers

codici per ordini - ordering codes


CNS _{lb}	125A	160A	200A	250A	400A	630A	630A	800A	1000A
3 pole	ECNS01253220O	ECNS01603220O	ECNS02003220O	ECNS02503220O	ECNS04003220O	ECNS06303210O	ECNS06303220O	ECNS08003220O	ECNS10003220O
4 pole Note (1)	ECNS01254221O	ECNS01604221O	ECNS02004221O	ECNS02504221O	ECNS04004221O	ECNS06304211O	ECNS06304221O	ECNS08004221O	ECNS10004221O
4 pole Note (2)	ECNS01254222O	ECNS01604222O	ECNS02004222O	ECNS02504222O	ECNS04004222O	ECNS06304212O	ECNS06304222O	ECNS08004222O	ECNS10004222O
4 pole Note (3)	ECNS01254223O	ECNS01604223O	ECNS02004223O	ECNS02504223O	ECNS04004223O	ECNS06304213O	ECNS06304223O	ECNS08004223O	ECNS10004223O
4 pole Note (4)	ECNS01254224O	ECNS01604224O	ECNS02004224O	ECNS02504224O	ECNS04004224O	ECNS06304214O	ECNS06304224O	ECNS08004224O	ECNS10004224O
4 pole Note (5)	ECNS01254227O	ECNS01604227O	ECNS02004227O	ECNS02504227O	ECNS04004227O	ECNS06304217O	ECNS06304227O	ECNS08004227O	ECNS10004227O

Note (1) 4.to polo addossato sezionato - 4th leaning switched pole
Note (2) 4.to polo laterale sezionato - 4th side switched pole
Note (3) 4.to polo addossato passante non sezionabile - 4th leaning unswitched pole

Note (4) 4.to polo laterale passante non sezionabile - 4th side unswitched pole
Note (5) 4.to polo laterale passante sezionabile - 4th side switchable pole

Per ordinare i Deviatori (II-I) sostituire la seconda lettera C del codice con la lettera D. Esempio: ECNS01253220O diventa EDNS01253220O
To order Deviators (II-I) replace the second letter C of code with letter D. Example: ECNS01253220O becomes EDNS01253220O

nota: per gli ordini in Italia sostituire con la J la E iniziale nel codice prodotto



sezionamento visibile
visible isolation

codici per ordini - ordering codes

CNS _{lvi}	125A	160A	200A	250A	400A	630A	800A	1000A
3 pole	ECNS01253200O	ECNS01603200O	ECNS02003200O	ECNS02503200O	ECNS04003200O	ECNS06303200O	ECNS08003200O	ECNS10003200O
4 pole Note (1)	ECNS01254201O	ECNS01604201O	ECNS02004201O	ECNS02504201O	ECNS04004201O	ECNS06304201O	ECNS08004201O	ECNS10004201O
4 pole Note (2)	ECNS01254202O	ECNS01604202O	ECNS02004202O	ECNS02504202O	ECNS04004202O	ECNS06304202O	ECNS08004202O	ECNS10004202O
4 pole Note (3)	ECNS01254203O	ECNS01604203O	ECNS02004203O	ECNS02504203O	ECNS04004203O	ECNS06304203O	ECNS08004203O	ECNS10004203O
4 pole Note (4)	ECNS01254204O	ECNS01604204O	ECNS02004204O	ECNS02504204O	ECNS04004204O	ECNS06304204O	ECNS08004204O	ECNS10004204O
4 pole Note (5)	ECNS01254207O	ECNS01604207O	ECNS02004207O	ECNS02504207O	ECNS04004207O	ECNS06304207O	ECNS08004207O	ECNS10004207O

Note (1) 4.to polo addossato sezionato - 4th leaning switched pole
Note (2) 4.to polo laterale sezionato - 4th side switched pole
Note (3) 4.to polo addossato passante non sezionabile - 4th leaning unswitched pole

Note (4) 4.to polo laterale passante non sezionabile - 4th side unswitched pole
Note (5) 4.to polo laterale passante sezionabile - 4th side switchable pole

Per ordinare i Deviatori (II-I) sostituire la seconda lettera C del codice con la lettera D. Esempio: ECNS01253200O diventa EDNS01253200O
To order Deviators (II-I) replace the second letter C of code with letter D. Example: ECNS01253200O becomes EDNS01253200O


nota: per gli ordini in Italia sostituire con la J la E iniziale nel codice prodotto

CNS 125A:1000A

3-4 pole

DNS 125A:1000A

3-4 pole




	A	B	C	D	F	G	H	I	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	X	Z	Ø	□	*
CNS-DNS 125A																							
CNS-DNS 160A	407	133	113	107	44	79	32	16	125	20	98	51	33	54,5	72	95	125	29	188	3	8,5	12	5,5
CNS-DNS 200A																							
CNS-DNS 250A										25													
CNS-DNS 400A	539	161	136	119	65	65	42	25	165	30	137	72	36	60,5	90	113	129	36	234	4	10,5	12	6,5
CNS-DNS 630A		187	156							35											12,5		
CNS-DNS 800A																				6			
CNS-DNS 1000A	721	238	200	176	87	101	49	36	165	40	174	92	64	97,5	108	130	137	48	333	10	12,5	12	7

caratteristiche tecniche-technical characteristics

CNP / DNP (da pagina 31 a pagina 31 - from page 31 to page 32)

CORRENTE NOMINALE A T.A. MAX 40°C RATED THERMAL CURRENT AT 40°C MAX A.T.	I _{th} in aria libera free air	A	125	160	200	250	315	400	630	800	1000	1250	1600	1800	2000
			125	150	160	200	300	350	630	720	910	1250	1600	1600	1800
NUMERO DEI POLI - NUMBER OF POLES	U _i TENSIONE D'ISOLAMENTO - RATED VOLTAGE OF ISOLATION	V	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8	3-4-6-8
			----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----
TENSIONE DI TENUTA AD IMPULSO - IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE	U _i TENSIONE D'ISOLAMENTO - RATED VOLTAGE OF ISOLATION	KV	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
			500 V	160	200	250	315	400	630	800	1000	1250	1600	1800	2000
CORRENTE D'IMPIEGO - OPERATIONAL CURRENT	I _e CORRENTE D'IMPIEGO - OPERATIONAL CURRENT	A	125	160	200	250	315	400	630	800	1000	1250	1600	1600	1600
			415 V	160	200	250	315	400	630	800	1000	1250	1600	1600	1600
CORRENTE D'IMPIEGO - OPERATIONAL CURRENT	I _e CORRENTE D'IMPIEGO - OPERATIONAL CURRENT	A	125	160	200	250	315	400	630	800	1000	1250	1600	1600	1600
			415 V	160	200	250	315	400	630	800	1000	1250	1600	1600	1600
POTENZA REATTIVA - REACTIVE POWER	I _{cm} POTERE DI CHIUSURA IN C.TO C.TO RATED SHORT-CIRCUIT MAKING CAPACITY	KVA	6075	100	125	150	200	280	300	320	400	500	550	550	600
			380 V	100	125	150	200	280	300	320	400	500	550	550	600
CORRENTE DI BREVE DURATA RATED SHORT-TIME WITHSTAND CURRENT	I _{cm} POTERE DI CHIUSURA IN C.TO C.TO RATED SHORT-CIRCUIT MAKING CAPACITY	KA	8	10	10	12,5	15	21	32	36	40	50	55	55	60
			1 sec r.m.s.	10	10	12,5	15	21	32	36	40	50	55	55	60
DURATA MECCANICA - MECHANICAL ENDURANCE	I _{cm} POTERE DI CHIUSURA IN C.TO C.TO RATED SHORT-CIRCUIT MAKING CAPACITY	KA	20	25	25	31	37	45	67	76	84	105	121	132	132
			415 V peak	25	25	31	37	45	67	76	84	105	121	132	132
VITA ELETTRICA - ELECTRICAL LIFE	I _{cm} POTERE DI CHIUSURA IN C.TO C.TO RATED SHORT-CIRCUIT MAKING CAPACITY	n° operations	8000	8000	8000	8000	5000	5000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
			operazioni n° operations	8000	8000	8000	5000	5000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000
TEMPI DI COMMUTAZIONE I-0-II o II-0-I CHANGE-OVER TIME I-0-II o II-0-I	I _{cm} POTERE DI CHIUSURA IN C.TO C.TO RATED SHORT-CIRCUIT MAKING CAPACITY	(sec)	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
			12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
POTENZA DISSIPATA PER POLO - POWER LOSSES FOR POLE	I _{cm} POTERE DI CHIUSURA IN C.TO C.TO RATED SHORT-CIRCUIT MAKING CAPACITY	W	3,1	8	3,3	8,8	8,8	23	25	34	40	63	65	80	80
			operazioni n° operations	8	3,3	8,8	8,8	23	25	34	40	63	65	80	80
PESO - WEIGHT	I _{cm} POTERE DI CHIUSURA IN C.TO C.TO RATED SHORT-CIRCUIT MAKING CAPACITY	Kg	-	-	6,8	7,1	7,1	11,1	13,5	23	26,7	28,7	36,7	36,7	36,7
			operazioni n° operations	-	6,8	7,1	7,1	11,1	13,5	23	26,7	28,7	36,7	36,7	36,7
PESO - WEIGHT	I _{cm} POTERE DI CHIUSURA IN C.TO C.TO RATED SHORT-CIRCUIT MAKING CAPACITY	Kg	-	-	7,6	8,8	8,8	12,9	15,5	25	30,7	35,7	45,7	45,7	45,7
			operazioni n° operations	-	7,6	8,8	8,8	12,9	15,5	25	30,7	35,7	45,7	45,7	45,7
PESO - WEIGHT	I _{cm} POTERE DI CHIUSURA IN C.TO C.TO RATED SHORT-CIRCUIT MAKING CAPACITY	Kg	-	-	6,4	6,6	6,6	10,6	13	22,3	26	28	36	36	36
			operazioni n° operations	-	6,4	6,6	6,6	10,6	13	22,3	26	28	36	36	36
PESO - WEIGHT	I _{cm} POTERE DI CHIUSURA IN C.TO C.TO RATED SHORT-CIRCUIT MAKING CAPACITY	Kg	-	-	7,2	8,3	8,3	12,4	15	24,3	30	35	45	45	45
			operazioni n° operations	-	7,2	8,3	8,3	12,4	15	24,3	30	35	45	45	45


note(1) a causa delle armoniche e delle tolleranze dei condensatori, i valori nominali devono essere ridotti del 33%
due to harmonics and tolerance of the capacitors, the rated values have been reduced by 33%



CNP ¹ H	250A	400A	630A	800A	1000A	1250A	1600A	1800A	2000A
3 pole	ECNP025033000	ECNP040033000	ECNP063033000	ECNP080033000	ECNP100033000	ECNP125033000	ECNP160033000	ECNP180033000	ECNP200033000
4 pole ^{Note (1)}	ECNP025043010		ECNP063043010						
4 pole ^{Note (2)}	ECNP025043020	ECNP040043020	ECNP063043020	ECNP080043020	ECNP100043020	ECNP125043020	ECNP160043020	ECNP180043020	ECNP200043020
4 pole ^{Note (3)}	ECNP025043030		ECNP063043030						
4 pole ^{Note (4)}	ECNP025043040	ECNP040043040	ECNP063043040	ECNP080043040	ECNP100043040	ECNP125043040	ECNP160043040	ECNP180043040	ECNP200043040
4 pole ^{Note (5)}	ECNP025043070	ECNP040043070	ECNP063043070	ECNP080043070	ECNP100043070	ECNP125043070	ECNP160043070	ECNP180043070	ECNP200043070


Note (5) 4.to polo laterale passante sezionabile - 4th side switchable pole

nota: per gli ordini in Italia sostituire con la J la E iniziale nel codice prodotto



	A	A	B	C	D	F	F ₁	G	G	H	I	L	M	N	O	P	P	R	S	T	U	U ₁	W	K	X	Z	□	∅	*	
	3 pole	4 pole						3 pole	4 pole							3 pole	4 pole													
CNP-DNP 250A	407	443	153	128	107	44	82	167	46	28	25	25	98	51	33	54,5	72,5	98	95	130	57	45	94	125	188	4	12	10,5	5,5	
CNP-DNP 400A																										5				
CNP-DNP 630A	539	645	200	167	119	65	109	195	82	42	30	30	137	72	36	60,5	113,5	115	113	128	70	50	94	165	235	5	12	12,5	6,5	
CNP-DNP 800A																										10				
CNP-DNP 1000A																										...				

32




CNP 1250A:2000A 3-4 pole

DNP 1250A:1000A 3-4 pole

	A	A	B	C	D	E	F	G	H	I	K	K	L	M	N	P	R	S	T	U	V	Z	□	Ø	*
	3 pole	4 pole									3 pole	4 pole													
CNP-DNP 1250A	721	773	352	316	266	96	87	130	49	40	275	67	40	240	270	334	150	130	137	80	92	10	12	12,5	7
CNP-DNP 1600A																						12			
CNP-DNP 1800A																						20			
CNP-DNP 2000A																						20			

CORRENTE NOMINALE A. T. A. MAX 40C° RATED THERMAL CURRENT AT 40°C MAX A. T.	I _{th}	in aria libera free air	A	63	100	125	160	200	250	315	400	630	800
		in cassetta box	A	63	100	110	150	160	200	300	340	550	630
NUMERO DEI POLI - NUMBER OF POLES		----	----	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4	3-4
TENSIONE D'ISOLAMENTO - RATED VOLTAGE OF ISOLATION	U _i	c.a./a.c. c.c./d.c.	V	1000 600	1000 600	1000 600	1000 600	1000 600	1000 600	1000 600	1000 600	1000 600	1000 600
TENSIONE DI TENUTA AD IMPULSO - IMPULSE WITHSTAND VOLTAGE		----	KV	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
CORRENTE D'IMPIEGO - OPERATIONAL CURRENT AC23A	I _e	415 V 500 V 690 V	A/KW	63/35 63/40 63/50	100/45 100/65 100/80	125/55 125/75 125/90	160/75 160/100 160/140	200/105 200/125 200/175	250/132 250/160 250/220	315/155 315/200 315/275	400/200 400/280 400/375	630/355 630/425 630/560	800/400 800/560 800/710
CORRENTE D'IMPIEGO - OPERATIONAL CURRENT AC22A	I _e	1000 V	A	63	100	125	160	200	250	315	400	630	800
CORRENTE D'IMPIEGO - OPERATIONAL CURRENT DC23A note (G) page 0	I _e	220 V 440 V 600 V	A	63 63 63	100 100 100	125 125 125	160 160 160	200 200 200	250 250 250	315 315 315	400 400 400	630 630 630	800 800 800
POTENZA REATTIVA - REACTIVE POWER	note (1)	380 V	KVAr	35	50	60	75	100	125	150	250	315	350
POTERE DI CHIUSURA CONDIZIONATO DA FUSIBILE RATED SHORT-CIRCUIT MAKING CAPACITY	I _{cm}	690 V	KA peak	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
DURATA MECCANICA - MECHANICAL ENDURANCE		operazioni - operations	n°	10000	10000	8000	8000	8000	8000	8000	5000	5000	3000
VITA ELETTRICA - ELECTRICAL LIFE		operazioni - operations	n°	1500	1500	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	500
FUSIBILI TIPO - FUSE TYPE		DIN 43620 NFC 63210 BS 88	----	00 22x58 A2-A3	00 22x58 A2-A3	00 & 0 22x58 A4	00 & 0 ---- B1-B2	---- B1-B3	1-2 ---- B1-B3	---- B2-B3	1-2 ---- B1-B4	3 ---- C1-C2	---- C1-C3
POTENZA DISSIPATA PER POLO - POWER LOSSES FOR POLE		W	----	1,2	3,1	4,8	6,6	11	12	19	28	40	63
PESO - WEIGHT CNF 3 pole • orizzontale - horizontal		DIN 43620	Kg	6,2	6,2	6,2	6,2	6,2	10,8	11,3	11,3	20,9	----
PESO - WEIGHT CNF 4 pole • orizzontale - horizontal		DIN 43620	Kg	6,8	6,8	6,8	6,8	6,8	12,3	12,5	12,5	24,3	----
PESO - WEIGHT CNF 3 pole • orizzontale - horizontal		NFC 63210	Kg	6,2	6,2	6,2	----	----	----	----	----	----	----
PESO - WEIGHT CNF 4 pole • orizzontale - horizontal		NFC 63210	Kg	6,8	6,8	6,8	----	----	----	----	----	----	----
PESO - WEIGHT CNF 3 pole • orizzontale - horizontal		BS 88	Kg	6,4	6,4	6,4	6,4	6,4	11,1	11,3	11,3	22,9	26,1
PESO - WEIGHT CNF 4 pole • orizzontale - horizontal		BS 88	Kg	7,2	7,2	7,2	7,2	7,2	12,7	12,9	12,9	25,9	29,9
PESO - WEIGHT DNF 3 pole • orizzontale - horizontal deviator		DIN 43620	Kg	5,7	5,7	5,7	5,7	5,7	10,3	10,8	10,8	20,4	----
PESO - WEIGHT DNF 4 pole • orizzontale - horizontal deviator		DIN 43620	Kg	6,3	6,3	6,3	6,3	6,3	11,8	12	12	23,8	----
PESO - WEIGHT DNF 3 pole • orizzontale - horizontal deviator		NFC 63210	Kg	5,7	5,7	5,7	----	----	----	----	----	----	----
PESO - WEIGHT DNF 4 pole • orizzontale - horizontal deviator		NFC 63210	Kg	6,3	6,3	6,3	----	----	----	----	----	----	----
PESO - WEIGHT DNF 3 pole • orizzontale - horizontal deviator		BS 88	Kg	5,9	5,9	5,9	5,9	5,9	10,6	10,8	10,8	22,4	25,6
PESO - WEIGHT DNF 4 pole • orizzontale - horizontal deviator		BS 88	Kg	6,7	6,7	6,7	6,7	6,7	12,2	12,4	12,4	25,4	29,4
note (1) a causa delle armoniche e delle tolleranze dei condensatori, i valori nominali devono essere ridotti del 33% - due to harmonics and tolerance of the capacitors, the rated values have been reduced by 33%													


fusibili esclusi
dalla fornitura
fuses out of supply



fusibili Din
Din fuses

codici per ordini - ordering codes


CNF 1D	125A NH0	125A NH00	160A NH0	160A NH00	250A	400A	630A
3 pole	ECNF01253010O	ECNF01253020O	ECNF01603010O	ECNF01603020O	ECNF02503030O	ECNF04003040O	ECNF06303050O
4 pole Note (1)	ECNF01254011O	ECNF01254021O	ECNF01604011O	ECNF01604021O	ECNF02504031O	ECNF04004041O	ECNF06304051O
4 pole Note (2)	ECNF01254012O	ECNF01254022O	ECNF01604012O	ECNF01604022O	ECNF02504032O	ECNF04004042O	ECNF06304052O
4 pole Note (3)	ECNF01254013O	ECNF01254023O	ECNF01604013O	ECNF01604023O	ECNF02504033O	ECNF04004043O	ECNF06304053O
4 pole Note (4)	ECNF01254014O	ECNF01254024O	ECNF01604014O	ECNF01604024O	ECNF02504034O	ECNF04004044O	ECNF06304054O
4 pole Note (5)	ECNF01254017O	ECNF01254027O	ECNF01604017O	ECNF01604027O	ECNF02504037O	ECNF04004047O	ECNF06304057O



fusibili BS
BS fuses

codici per ordini - ordering codes

CNF 1B	125A	160A	200A	250A	315A	400A	630A	800A
3 pole	ECNF01253110O	ECNF01603130O	ECNF02003140O	ECNF02503140O	ECNF03153150O	ECNF04003150O	ECNF06303170O	ECNF08003180O
4 pole Note (1)	ECNF01254111O	ECNF01604131O	ECNF02004141O	ECNF02504141O	ECNF03154151O	ECNF04004151O	ECNF06304171O	ECNF08004181O
4 pole Note (2)	ECNF01254112O	ECNF01604132O	ECNF02004142O	ECNF02504142O	ECNF03154152O	ECNF04004152O	ECNF06304172O	ECNF08004181O
4 pole Note (3)	ECNF01254113O	ECNF01604133O	ECNF02004143O	ECNF02504143O	ECNF03154153O	ECNF04004153O	ECNF06304173O	ECNF08004183O
4 pole Note (4)	ECNF01254114O	ECNF01604134O	ECNF02004144O	ECNF02504144O	ECNF03154154O	ECNF04004154O	ECNF06304174O	ECNF08004184O
4 pole Note (5)	ECNF01254117O	ECNF01604137O	ECNF02004147O	ECNF02504147O	ECNF03154157O	ECNF04004157O	ECNF06304177O	ECNF08004187O



fusibili NFC
NFC fuses


codici per ordini - ordering codes

CNF 1N	125A
3 pole	ECNF01253070O
4 pole Note (1)	ECNF01254071O
4 pole Note (2)	ECNF01254072O
4 pole Note (3)	ECNF01254073O
4 pole Note (4)	ECNF01254074O
4 pole Note (5)	ECNF01254077O

- Note (1) 4.to polo addossato sezionato - 4th leaning switched pole
- Note (2) 4.to polo laterale sezionato - 4th side switched pole
- Note (3) 4.to polo addossato passante non sezionabile - 4th leaning unswitched pole
- Note (4) 4.to polo laterale passante non sezionabile - 4th side unswitched pole
- Note (5) 4.to polo laterale passante sezionabile - 4th side switchable pole

Per ordinare i Deviatori (II-I) sostituire la seconda lettera **C** del codice con la lettera **D**. Esempio: **ECNF01253010O** diventa **EDNF01253010O**
To order Deviators (II-I) replace the second letter **C** of code with letter **D**. Example: **ECNF01253010O** becomes **EDNF01253010O**

nota: per gli ordini in Italia sostituire con la J la E iniziale nel codice prodotto




3 poli o 4to polo addossato - **3 pole or 4th leaning pole**

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	X	Z	Ø	□	*
CNF-DNF 125A	407	133	113	107	44	79	32	20	...	125	20	98	51	33	54	72	150	68 (CNF)	29	188	3	8,5	12 (CNF)	5,5
CNF-DNF 160A																		40					10 (DNF)	
CNF-DNF 200A																		(DNF)						
CNF-DNF 250A	539	161	136	119	65	65	42	25	...	125	25	137	72	36	60	90	196	40 (CNF)	36	234	4	10,5	12 (CNF)	6,5
CNF-D NF 315A								25			30							37					10 (DNF)	
CNF-DNF 400A								35			35							(DNF)						
CNF-DNF 630A	721	238	200	176	87	101	49	36	...	165	40	174	92	64	98	108	230	28 (CNF)	48	333	6	12,5	12 (CNF)	7
CNF-DNF 800A																		40 (DNF)			10		10 (DNF)	

4to polo laterale - 4th side pole

	A	B	C	D	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S	T	U	X	Z	∅	□	*
CNF-DNF 125A	444	133	113	107	44	40	32	20	82	125	20	98	51	33	67	72	150	68 (CNF)	29	188	3	8,5	12 (CNF)	5,5
CNF-DNF 160A																		40 (DNF)					10 (DNF)	
CNF-DNF 200A																								
CNF-DNF 250A	643	161	136	119	65	81	42	25	109	125	25	137	72	36	100	90	191	40 (CNF)	36	234	4	10,5	12 (CNF)	6,5
CNF-D NF 315A								25			30							37 (DNF)					10 (DNF)	
CNF-DNF 400A								35			35													
CNF-DNF 630A	769	238	200	176	87	63	49	36	130	165	40	174	92	64	100	108	230	28 (CNF)	48	333	6	12,5	12 (CNF)	7
CNF-DNF 800A																		40 (DNF)			10 (DNF)		10	


ACCESSORI - ACCESSORIES



MANIGLIE RINVIATE - per commutatori manuali (di serie) e commutatori by pass (di serie)
per commutatori motorizzati e commutatori by pass motorizzati (nota bene: chiedere all'ufficio tecnico)

HANDLES FOR DOOR - for change-over switches (standard) and by-pass change-over switches (standard)
for motor driven change-over switches and motor driven by-pass change-over switches (contact our technical department)

maniglia corta rinvia pos. II-0-I
short handle for door pos. II-0-I



nera - black



rossa - red

adatta per - suitable for


CKS	125A	: 630A 3-4 pole
CKF	125A	: 630A 3-4 pole
CNS	63A	: 400A 3-4 pole
CNS	63A	: 400A 6-8 pole
CNP	250A	: 800A 3-4 pole
CNQ	125A	: 400A 3-4 pole
CNF	125A	: 400A 3-4 pole
BPV	125A	: 200A 3-4 pole

Code	con blocco porta (di serie) with door lock (standard)	con blocco a chiave with key lock	con sblocco porta with door interlock override	con blocco a chiave e sblocco porta with key lock and door interlock override
nera - black	EXMN11200003A	EXMN11201003A	EXMN11200103A	EXMN11201103A
rossa - red	EXMN13200003A	EXMN13201003A	EXMN13200103A	EXMN13201103A

maniglia lunga rinvia pos. II-0-I
long handle for door pos. II-0-I



nera - black



rossa - red

adatta per - suitable for

CKS	800A	: 1250A 3-4 pole
CKS	125A	: 630A 6-8 pole
CKF	800A	: 1250A 3-4 pole
CNF	630A	: 800A 3-4 pole
CNS	630A	: 1000A 3-4 pole
BPV	250A	: 1000A 3-4 pole
CNS	630A	: 1000A 6-8 pole
CNP	1000A	: 2000A 3-4 pole
CNP	250A	: 800A 6-8 pole
CNQ	125A	: 400A 6-8 pole

Code	con blocco porta (di serie) with door lock (standard)	con blocco a chiave with key lock	con sblocco porta with door interlock override	con blocco a chiave e sblocco porta with key lock and door interlock override
nera - black	EXMN21200003A	EXMN21201003A	EXMN21200103A	EXMN21201103A
rossa - red	EXMN23200003A	EXMN23201003A	EXMN23200103A	EXMN23201103A

maniglia doppia rinvia pos. II-0-I
double handle for door pos. II-0-I



nera - black



rossa - red

Code	senza blocco lucchetto (di serie) without padlock facility (standard)	con blocco lucchetto with padlock facility	con sblocco porta with door interlock override
nera - black	EXMN41200003A	EXMN31200003A	EXMN31200103A
rossa - red	EXMN43200003A	EXMN33200003A	EXMN33200103A

adatta per - suitable for

CKS	800A	: 1250A 6-8 pole
CNP	1000A	: 2000A 6-8 pole
CNP	2500A	: 6300A 3-4 pole
CNP	2500A	: 6300A 6-8 pole
BPV	1250A	: 2000A 3-4 pole



nera - black



rossa - red

Code	con blocco a chiave with key lock	con blocco a chiave e sblocco porta with key lock and door interlock override
nera - black	EXMN31201003A	EXMN31201103A
rossa - red	EXMN33201003A	EXMN33201103A


MANIGLIE RINVIATE - per commutatori manuali (di serie) e commutatori by pass (di serie)
per commutatori motorizzati e commutatori by pass (nota bene: chiedere all'ufficio tecnico)

DIRECT HANDLES - for change-over switches (standard) and by-pass change-over switches (standard)
for motor driven change-over switches and motor-driven by-pass change-over switches (contact our technical department)

maniglia corta rinvia pos. II-I
short handle for door pos. II-I



nera - black



rossa - red

adatta per - suitable for


DNS 63A : 200A 6-8 pole
DKF 125A : 630A 3-4 pole
DNP 250A : 400A 3-4 pole
DNQ 125A : 200A 3-4 pole
DNF 125A : 200A 3-4 pole
BPD 125A : 200A 3-4 pole
DKS 125A : 630A 3-4 pole
DNS 63A : 200A 3-4 pole

Code	con blocco porta (di serie) with door lock (standard)	con blocco a chiave with key lock	con sblocco porta with door interlock override	con blocco a chiave e sblocco porta with key lock and door interlock override
nera - black	EXMN11201005A	EXMN11201005A	EXMN11200105A	EXMN11201105A
rossa - red	EXMN13200005A	EXMN13201005A	EXMN13200105A	EXMN13201105A

maniglia lunga rinvia pos. II-I
long handle for door pos. II-I



nera - black



rossa - red

adatta per - suitable for

DKS 800A :1250A 3-4 pole	DNQ 125A : 200A 6-8 pole
DNS 250A :1000A 3-4 pole	DNQ 250A : 400A 3-4 pole
DNS 250A :1000A 6-8 pole	DNQ 250A : 400A 6-8 pole
DNP 630A :1000A 3-4 pole	DNF 250A : 800A 3-4 pole
DNP 250A : 400A 6-8 pole	BPD 250A : 1000A 3-4 pole
DKS 125A : 630A 6-8 pole	DKF 800A : 1250A 3-4 pole

Code	con blocco porta (di serie) with door lock (standard)	con blocco a chiave with key lock	con sblocco porta with door interlock override	con blocco a chiave e sblocco porta with key lock and door interlock override
nera - black	EXMN21200005A	EXMN21201005A	EXMN21200105A	EXMN21201105A
rossa - red	EXMN23200005A	EXMN23201005A	EXMN23200105A	EXMN23201105A

maniglia doppia rinvia pos. II-I
double handle for door pos. II-I



nera - black



rossa - red

Code	senza blocco lucchetto (di serie) without padlock facility (standard)	con blocco lucchetto with padlock facility	con sblocco porta with door interlock override
nera - black	EXMN41200005A	EXMN31200005A	EXMN31200105A
rossa - red	EXMN43200005A	EXMN33200005A	EXMN33200105A

adatta per - suitable for

DKS 800A : 1250A 6-8 pole
DNP 630A : 1000A 6-8 pole
DNP 1250A : 6300A 3-4 pole
DNP 1250A : 6300A 6-8 pole
BPD 1250A : 2000A 3-4 pole



nera - black



rossa - red

Code	con blocco a chiave with key lock	con blocco a chiave e sblocco porta with key lock and door interlock override
nera - black	EXMN31201005A	EXMN31201105A
rossa - red	EXMN33201005A	EXMN33201105A

MANIGLIE DIRETTE - per tutti i commutatori motorizzati (di serie)
per tutti i commutatori manuali (su richiesta)

DIRECT HANDLES - for all motor driven change-over switches (standard)
for all manual change-over switches (upon request)

maniglia corta diretta
direct short handle



nera - black



rossa - red

Code	(per albero $\varnothing 10$) (for shaft $\varnothing 10$)	adatta per - suitable for
nera - black	EXMN11240000A	CKS 125A : 630A 3-4 pole
rossa - red	EXMN13240000A	BPD 125A : 200A 3-4 pole
		DKS 125A : 630A 3-4 pole
		DNF 125A : 200A 3-4 pole
		DNS 63A : 200A 3-4 pole
		CKF 125A : 630A 3-4 pole
		DNS 63A : 200A 6-8 pole
		DKF 125A : 630A 3-4 pole
		DNP 250A : 400A 3-4 pole
		DNQ 125A : 200A 3-4 pole

Code	(per albero $\varnothing 12$) (for shaft $\varnothing 12$)	adatta per - suitable for
nera - black	EXMN11220000A	CNS 63A : 400A 3-4 pole
rossa - red	EXMN13220000A	CNS 63A : 400A 6-8 pole
		CNP 250A : 800A 3-4 pole
		CNQ 125A : 400A 3-4 pole
		CNF 125A : 400A 3-4 pole
		BPV 125A : 200A 3-4 pole

maniglia lunga diretta
direct long handle



nera - black



rossa - red

Code	(per albero $\varnothing 10$) (for shaft $\varnothing 10$)	adatta per - suitable for
nera - black	EXMN21240000A	CKS 125A : 630A 6-8 pole
rossa - red	EXMN23240000A	DKS 125A : 630A 6-8 pole
		DNP 250A : 400A 6-8 pole
		DNQ 125A : 200A 6-8 pole

Code	(per albero $\varnothing 12$) (for shaft $\varnothing 12$)	adatta per - suitable for
nera - black	EXMN21220000A	CKS 800A : 1250A 3-4 pole
rossa - red	EXMN23220000A	DKS 800A : 1250A 3-4 pole
		CKF 800A : 1250A 3-4 pole
		DKF 800A : 1250A 3-4 pole
		CNP 250A : 800A 6-8 pole
		CNP 1000A : 2000A 3-4 pole
		DNP 630A : 1000A 3-4 pole
		CNS 630A : 1000A 3-4 pole
		DNS 250A : 1000A 3-4 pole
		CNS 630A : 1000A 6-8 pole
		DNS 250A : 1000A 6-8 pole
		CNF 630A : 800A 3-4 pole
		DNF 250A : 800A 3-4 pole
		DNQ 250A : 400A 3-4 pole
		CNQ 125A : 400A 6-8 pole
		DNQ 250A : 400A 6-8 pole
		BPD 250A : 1000A 3-4 pole
		BPV 250A : 1000A 3-4 pole

maniglia doppia diretta
direct double handle



nera - black



rossa - red

Code	(per albero $\varnothing 12$) (for shaft $\varnothing 12$)
nera - black	EXMN31220000A
rossa - red	EXMN33220000A

adatta per - suitable for
CKS 800A : 1250A 6-8 pole
DNP 1250A : 6300A 6-8 pole
DKS 800A : 1250A 6-8 pole
BPV 1250A : 2000A 3-4 pole
CNP 1000A : 2000A 6-8 pole
BPD 1250A : 2000A 3-4 pole
CNP 2500A : 6300A 3-4 pole
CNP 2500A : 6300A 6-8 pole
DNP 630A : 1000A 6-8 pole
DNP 1250A : 6300A 3-4 pole

maniglia corta diretta con targa avvertenze direct short handle with warning plate



nera - black



rossa - red

adatta per - suitable for

Code	(per albero $\varnothing$ 10) (for shaft $\varnothing$ 10)
nera - black	EXMN11240000T
rossa - red	EXMN13240000T

CKM 125A : 630A 3-4 pole
CMF 125A : 630A 3-4 pole
DKM 125A : 630A 3-4 pole
DMF 125A : 630A 3-4 pole
DMV 125A : 200A 3-4 pole
DMV 250A short 3-4 pole
BPM 125A : 200A 3-4 pole
BDM 125A : 200A 3-4 pole

Code	(per albero $\varnothing$ 12) (for shaft $\varnothing$ 12)
nera - black	EXMN11220000T
rossa - red	EXMN13220000T


adatta per - suitable for

CMV 125A : 200A 3-4 pole
CMV 250A short 3-4 pole

maniglia lunga diretta con targa avvertenze direct long handle with warning plate



nera - black



rossa - red

adatta per - suitable for

Code	(per albero $\varnothing$ 10) (for shaft $\varnothing$ 10)
nera - black	EXMN21240000T
rossa - red	EXMN23240000T

CKM 125A : 630A 6-8 pole
DKM 125A : 630A 6-8 pole
DMV 125A : 200A 6-8 pole
DMV 250A short 6-8 pole

Code	(per albero $\varnothing$ 12) (for shaft $\varnothing$ 12)
nera - black	EXMN21220000T
rossa - red	EXMN23220000T

adatta per - suitable for

CKM 800A : 1250A 3-4 pole
DMV 250A medium 3-4 pole
DKM 800A : 1250A 3-4 pole
DMV 315A : 2000A 3-4 pole
CMV 125A : 200A 6-8 pole
BPM 250A : 2000A 3-4 pole
CMV 250A short 6-8 pole
BDM 250A : 2000A 3-4 pole
CMV 250A medium 3-4 pole
CMF 800A : 1250A 3-4 pole
CMV 315A : 2000A 3-4 pole
DMF 800A : 1250A 3-4 pole

maniglia doppia diretta con targa avvertenze direct double handle with warning plate



nera - black





rossa - red

Code	(per albero $\varnothing$ 12) - (for shaft $\varnothing$ 12)
nera - black	EXMN31220000T
rossa - red	EXMN33220000T

adatta per - suitable for

CKM 800A : 1250A 6-8 pole
DKM 800A : 1250A 6-8 pole
DMV 315A : 2000A 6-8 pole
DMV 2500A : 6300A 3-4 pole
CMV 315A : 2000A 6-8 pole
DMV 2500A : 6300A 6-8 pole
CMV 2500A : 6300A 3-4 pole
CMV 2500A : 6300A 6-8 pole
CMV 250A medium 6-8 pole
DMV 250A medium 6-8 pole

dispositivo di sblocco porta door interlock override



Code	EXNDS
------	-------

Applicabile a tutte le maniglie rinviate, si attiva dall'esterno del pannello. Permette l'apertura del portello in posizione di I-ON.

Applicable to all the handles for door. It must be activated from outside the panel. It allows the opening of the door in the I-ON position.


anello per ribassare le maniglie rinviat
ring to lower handles for door



anello - ring

Code

EXNDMB



a Impugnatura


b Anello

c Mostrina con impugnatura
e anello

a Handle


b Ring to lower the handle

c Ring with position indication




maniglia con anello - handle with ring

anello per abbassare le maniglie rinviat
ring to lower handles for door



dima di foratura per maniglia bassa
drilling template for low handle





per ordinare la maniglia già completa di anello utilizzare il codice della maniglia rinviata (vedi pagine 28-29) sostituendo la lettera finale **A** del codice con la lettera **R**
Esempio: EXMN11200003**A** diventa EXMN11200003**R**.

to order handle complete with ring replace the letter **A** of handle for door ordering code (pages 28-29) with the letter **R**

Esempio: EXMN11200003**A** becomes EXMN11200003**R**

dime di foratura per maniglia rinviat
drilling template for handles for door



blocco a chiave
key lock



Code

EXNBC

per maniglia singola
for single handle


il blocco delle maniglie può essere tenuto in posizione di 0 - OFF e I - ON o in entrambe le posizioni
the lock of the handles can be locked in either O - OFF or I - ON position or in both positions

note: per l'uso con maniglia doppia chiedere all'ufficio tecnico
note: for double handle contact our technical department
vedi maniglie codici pg 28-29 - see handle codes page 28-29

EXMN31201003A | EXMN31201103A | EXMN33201003A | EXMN33201103A

EXMN31201005A | EXMN31201105A | EXMN33201005A | EXMN33201105A

guarnizione in gomma
handle sealing



per maniglie IP 65 for IP 65 handles

Code

EXG 12

prolunga d'albero con giunzione
shaft extension with junction



Lunghezza Length 180 mm	Lunghezza Length 240 mm	Lunghezza Length 280 mm
EXT120180	EXT120240	EXT120280

Code

giunzione per prolunga
junction for shaft extension



Code

EXM12

adatta per
suitable for

CKS 800A:1250A
DKS 800A:1250A
CNS 125A:1000A
DNS 250A:1000A
CNP 250A:4000A
DNP 630A:4000A
CNQ 125A: 400A
DNQ 250A: 400A
CNF 125A: 800A
DNF 250A: 800A
BPV 125A:2000A
BPD 250A:2000A
CKF 800A:1250A
DKF 800A:1250A

prolunga d'albero con giunzione
shaft extension with junction



Lunghezza Length 180 mm	Lunghezza Length 240 mm	Lunghezza Length 280 mm
EXT100180	EXT100240	EXT100280

Code

giunzione per prolunga
junction for shaft extension



Code

EXM10

adatta per
suitable for

CKS 125A: 630A
DKS 125A: 630A
DNF 125A: 200A
BPD 125A: 200A
DNS 125A: 200A
DNP 250A: 400A
DNQ 125A: 200A
CKF 125A: 630A
DKF 125A: 630A

schermi di protezione contatti principali (utilizzare in alternativa ai copribarrette)
protection shield for main contacts (to be used instead of link bar covers)

Code



3 - 4° polo addossato - 3 and 4th leaning pole

EXNC33S

EXNC43S

EXNC53S

4 poli (polo laterale) - 4 pole (side pole)

EXNC34S

EXNC44S

EXNC54S

adatto per
suitable for

CNS - DNS horizontal

125A:200A

250A:400A

630A:1000A

schermi di protezione fusibili per CNF
fuse protection shield for CNF

Code



3 - 4° polo addossato - 3 and 4th leaning pole

EXNCF33

EXNCF43

EXNCF53

4 poli (polo laterale) - 4 pole (side pole)

EXNCF34

EXNCF44

EXNCF54

adatto per
suitable for

CNF - DNF horizontal


125A:200A

250A:400A

630A:800A

schermi di protezione fusibili per serie K
fuse protection shield for K series

Code



3 poli - 3 pole

EXKCF33

EXKCF43

EXKCF53

EXKCF63

4 poli - 4 pole

EXKCF34

EXKCF44

EXKCF54

EXKCF64

adatto per
suitable for

CKF - DKF - CMF - DMF

125A:200A

250A:400A

630A:800A

800A:1250A

schermi di protezione contatti principali per commutatori orizzontali CNS DNS 6-8 poli
protection shield for main contacts for CNS DNS 6-8 pole horizontal change-over switches



Code



6 poli - 6 pole

EXNC36S

EXNC46S

EXNC56S

8 poli - 8 pole

EXNC38S

EXNC48S

EXNC58S

adatto per
suitable for

CNS - DNS horizontal

125A:200A

250A:630A (medium)

630A:1000A

per una protezione completa del commutatore e del deviatore orizzontale tipo CNS 6-8 poli ordinare anche una copia di copriterminali (superiore e inferiore) per i contatti inferiori (vedi copriterminali per CNS a fondo pagina)

for a complete protection of horizontal change-over switches CNS type 6-8 pole order also top & bottom terminal covers (see CNS terminal covers)




schermi di protezione contatti principali con coprimorsetti inglobati per commutatori orizzontali CNP DNP 3-4 poli
 protection shield for main contacts and terminal covers for CNP DNP 3-4 pole horizontal change-over switches



Code

3 - 4° polo addossato - 3 and 4th leaning pole	EXNC33P		EXNC43P		EXNCP53P	
4 poli (polo laterale) - 4 pole (side pole)		EXNC34P		EXNC44P		EXNC54P
adatto per suitable for	CNP - DNP horizontal	250A:400A	630A:1000A	1250A:2000A		

schermi di protezione contatti principali e coprimorsetti superiori ed inferiori per commutatori verticali CNQ CNP DNQ DNP 3-4 poli
 protection shield for main contacts and terminal covers for CNQ CNP DNQ DNP 3-4 pole vertical change-over switches



Code

3 - 4 polo addossato - 3 and 4th leaning pole	EXNC33Q		EXNC43Q		EXNC53Q	
4 poli (polo laterale) - 4 pole (side pole)		EXNC34Q		EXNC44Q		EXNC54Q
adatto per suitable for	CNQ - DNQ CNP - DNP vertical	125A:200A 250A:400A	250A:400A 630A:800A	1000A:2000A		

coprimermini per 3 poli per serie K
 terminal cover for 3 pole for K series



Code

superiore - top	EXKCS33	EXKCS43	EXKCS53
inferiore - bottom	EXKCI33	EXKCI43	EXKCI53

adatto per
suitable for

CKS - DKS CKM - DKM CKF - DKF CMF - DMF	125A:200A	250A: 630A	800A:1250A
--	-----------	------------	------------

coprimermini per 4 poli per serie K
 terminal cover for 4 pole (side pole) for K series



Code

superiore - top	EXKCS34	EXKCS44	EXKCS54
inferiore - bottom	EXKCI34	EXKCI44	EXKCI54

adatto per
suitable for

CKS - DKS CKM - DKM CKF - DKF CMF - DMF	125A:200A	250A: 630A	800A:1250A
--	-----------	------------	------------

coprimermini per 3 poli e 4° polo addossato
 terminal cover for 3 pole and 4th leaning pole



Code

superiore - top	EXNCS33	EXNCS43	EXNCS53
inferiore - bottom	EXNCI33	EXNCI43	EXNCI53

adatto per
suitable for

CNF - DNF CNS - DNS CNP - DNP	125A:200A 125A:200A 250A:400A	250A: 400A 250A: 630A 630A:1000A	630A: 800A 630A:1000A 1250A:2000A
-------------------------------------	-------------------------------------	--	---

coprimermini per 4 poli (polo laterale)
 terminal cover for 4 pole (side pole)




Code

superiore - top	EXNCS34	EXNCS44	EXNCS54
inferiore - bottom	EXNCI34	EXNCI44	EXNCI54

adatto per
suitable for

CNF - DNF CNS - DNS CNP - DNP	125A:200A 125A:200A 250A:400A	250A: 400A 250A: 630A 630A:1000A	630A: 800A 630A:1000A 1250A:2000A
-------------------------------------	-------------------------------------	--	---

copribarrette per contatti principali per CNS
link bar covers for main contacts for CNS




vedi pg23 “ see pg23

Code

adatto per suitable for		EXNCB3	EXNCB4	EXNCB5
	CNS-DNS	125A:200A	250A:630A	630A:1000A

copribarrette per attacchi uscita per serie K (pagine 2-6)
outgoing terminal protection shield for K series (pages 2-6)



vedi pg3-5 “ see pg3-5

adatto per
suitable for

Code

	EXKCB3	EXKCB4	EXKCB5
CKS-DKS-CKM-DKM	125A:630A	250A:630A	630A:1000A

copriterminali per cavo
terminals cover for cable



Code

adatto per suitable for		EXKCP4	EXKCP5
	CKS - DKS	250A: 630A	800A:1250A
	CNF - DNF	250A: 400A	630A: 800A
	CNS - DNS	250A: 630A	630A:1000A
	CNP - DNP	630A:1000A	1250A:2000A


utilizzo con coprimorsetti
fitted on terminal cover

utilizzo con copribarrette
(CKS,DKS,CKM,DKM)
fitted on outgoing terminal
protection shield
(CKS,DKS,CKM,DKM)

contatti ausiliari
a richiesta, tutti gli interruttori possono essere equipaggiati con contatti ausiliari che potranno essere anticipati o ritardati rispetto al contatto principale (come diagramma sottoriportato *). I contatti ausiliari possono essere protetti da una apposita calotta contro i contatti accidentali.


auxiliary contacts
on request, all switches can be equipped with auxiliary contacts, that can be leading or logging as regard the main contacts (see the diagram below *). The auxiliary contacts can be protected with a cover against accidental touches.

i contatti ausiliari sono forniti completi di:
the auxiliary contacts are supplied complete with:




Legenda - Legend
■ Aperto - Open
■ Aperto - Open
■ Chiuso - Closed

EXNCMAU



Code



1 NO	1NO	1NC	1NO+1NC	1NO+1NC	1NO+1NO	1NO+1NO	1NC+1NC	2NO+2NC	2NO+2NC	2NO+2NO	2NO+2NO	2NC+2NC
■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
EXNCAU1	EXNCAU1V	EXNCAU2	EXNCAU3	EXNCAU3V	EXNCAU4	EXNCAU4V	EXNXAU5	EXNCAU6	EXNCAU6V	EXNCAU7	EXNCAU7V	EXNCAU8

Code

AUXILIARY CONTACT TYPE V40				NC	AUXILIARY CONTACT TYPE V50				N0
				ROSSO RED					VERDE GREEN
AUXILIARY CONTACT TYPE VRO				NC	AUXILIARY CONTACT TYPE VAO				N0
				GRIGIO GREY					GIALLO YELLOW

potere di interruzione breaking capacity	AC11 DC11	V	24	110	220	380	600
		A	10	6,5	4,5	2,6	1,6
		V	24	110	220	380	600
		A	5	1,1	0,6	0,3	0,15

CONTACTPLASMA

la qualità certificata

La certificazione del Sistema di Qualità attesta la conformità del processo qualitativo attuato nell'Azienda alle Norme armonizzate europee UNI-EN ISO 9001, le quali definiscono i requisiti indispensabili che tali Sistemi devono possedere.

Si fa quindi riferimento all'affidabilità dei prodotti, dei servizi industriali ed alla loro rispondenza e garanzia di uniformità nel tempo. La CONTACTPLASMA srl, il 10 Giugno 1997, ha ottenuto da parte CISQ-RINA tale certificazione, per i processi di produzione sulla totalità dei suoi prodotti.

Registrazione IQNET
Certificato MOODY

No. IT-3166
No. 0312219

CONTACTPLASMA

Certified quality

The certification of CONTACTPLASMA quality system proves the conformity of the quality system carried out in the factory with the European standard UNI-EN ISO 9001, in which the essential requirements of such system are established. Therefore reference is made to the reliability of both products and industrial services and their conformance and uniformity guarantee in the long run.

On 10 June 1997 CONTACTPLASMA srl has obtained such certification from CISQ-RINA for the manufacturing processes of its complete range of products.

IQNET Registration
MOODY Certificate

No. IT-3166
No. 0312219

